

GA-790XTA-UD4

AM3ソケットマザーボード

AMD Phenom™ II プロセッサ/AMD Athlon™ II プロセッサ

ユーザーズマニュアル

改版 1002

12MJ-790XTA4-1002R

Declaration of Conformity

Ver. 1.0, March 2003, CE marking only

G.B.T. Technology Trading GmbH
Bülowkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-790XTA-UD4

Is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)

In accordance with 2004/108/EC EMC Directive

EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific, and medical (ISM) high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

DIN VDE 0855

Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distributing sound and television signals part 10 part 12



(IEC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the aeronautical safety standards in accordance with ICAO Doc 9049/EC

EN 60065

Safety requirements for mains-operated electric and related apparatus for household and similar purposes

EN 60335

Safety of electrical appliances

Manufacturer/importer

Signature: Tenny Huang

(Stamp)

Date: Nov. 20, 2009

Name: Jimmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/(818) 854-5339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-790XTA-UD4

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109
(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: ERIC LU

Date: Nov. 20, 2009

著作権

© 2009 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 版權所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

ドキュメンテーションの分類

本製品を最大限に活用できるように、GIGABYTE では次のタイプのドキュメンテーションを用意しています：

- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。
- GIGABYTE の固有な機能の使用法については、当社Webサイトの Support&Downloads\Motherboard\Technology ガイドの情報をお読みになるかダウンロードしてください。


製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<http://www.gigabyte.com.tw>

マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：




目次

ボックスの内容.....	6
GA-790XTA-UD4 マザーボードのレイアウト.....	7
ブロック図	8
第 1 章 ハードウェアの取り付け	9
1-1 取り付け手順.....	9
1-2 製品の仕様	10
1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け	13
1-3-1 CPU を取り付ける	13
1-3-2 CPU クーラーを取り付ける.....	15
1-4 メモリの取り付け	16
1-4-1 デュアルチャネルのメモリ設定.....	16
1-4-2 メモリの取り付け	17
1-5 拡張カードの取り付け	18
1-6 ATI CrossFireX™ 構成のセットアップ.....	19
1-7 背面パネルのコネクタ	20
1-8 内部コネクタ	22
第 2 章 BIOS セットアップ	33
2-1 起動スクリーン	34
2-2 メインメニュー	35
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.).....	37
2-4 Standard CMOS Features.....	44
2-5 Advanced BIOS Features	46
2-6 Integrated Peripherals.....	48
2-7 Power Management Setup.....	52
2-8 PC Health Status.....	54
2-9 Load Fail-Safe Defaults.....	56
2-10 Load Optimized Defaults.....	56
2-11 Set Supervisor/User Password	57
2-12 Save & Exit Setup	58
2-13 Exit Without Saving	58

第3章 ドライバのインストール	59
3-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)	59
3-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)	60
3-3 Technical Manuals (技術マニュアル)	60
3-4 Contact (連絡先)	61
3-5 System (システム)	61
3-6 Download Center (ダウンロードセンター)	62
第4章 固有の機能	63
4-1 Xpress Recovery2	63
4-2 BIOS 更新ユーティリティ	66
4-2-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する	66
4-2-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する	69
4-3 EasyTune 6	70
4-4 Easy Energy Saver (簡単なエナジーセーバー)	71
4-5 Q-Save	73
4-6 Time Repair (時刻修復)	74
第5章 付録	75
5-1 SATA ハードドライブの設定	75
5-1-1 オンボード SATA コントローラを設定する	75
5-1-2 JMicron JMB362 SATAコントローラを構成する	81
5-1-3 Marvell 9128 SATA コントローラを構成する	87
5-1-4 SATA RAID/AHCI ドライバディスクを作成する	92
5-1-5 SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムを インストールする	94
5-2 オーディオ入力および出力を設定	105
5-2-1 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオを設定する	105
5-2-2 S/PDIF イン/アウトを構成する	107
5-2-3 Dolby Home Theater 機能を有効にする	109
5-2-4 マイク録音を構成する	110
5-2-5 Sound Recorder を使用する	112
5-3 トラブルシューティング	113
5-3-1 よくある質問	113
5-3-2 トラブルシューティング手順	114
5-4 規制準拠声明	116


ボックスの内容

- GA-790XTA-UD4 マザーボード
- マザーボードドライバディスク
- ユーザーズマニュアル
- クイックインストールガイド
- IDE ケーブル (x1)
- SATA 3Gb/sケーブル x4
- I/O シールド




- 上記のボックスの内容は参考専用であり、実際のアイテムはお求めになつた製品パッケージにより異なります。
- ボックスの内容は、事前の通知なしに変更することがあります。
- マザーボードの画像は参考専用です。

GA-790XTA-UD4 マザーボードのレイアウト



ブロック図



(注1) 最適のパフォーマンスを出すために、PCI Express グラフィックスカードを1つしか取り付けない場合、PCIEX16 スロットに必ず取り付けてください。PCIEX8スロットは、PCIEX16スロットとバンド幅を共有します。PCIEX8を PCI Express グラフィックスカードに装着するとき、PCIEX16スロットは最大x8モードとして作動します。

(注2) DDR3 1866 MHz 以上に達するには、2つのメモリモジュールを用意し、それを DDR3_3 と DDR3_4 メモリソケットに取り付ける必要があります。

第1章 ハードウェアの取り付け

1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電放電(ESD)の結果損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付ける前に、マザーボードのS/N(シリアル番号)ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いてAC電力を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- マザーボード、CPUまたはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電放電(ESD)リストラップを着用することをお勧めします。ESDリストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まずは金属物体に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、これを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温環境で設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンになると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、けがにつながる恐れがあります。
- 取り付けステップについて不明確な場合や、製品の使用に関して疑問な点がございましたら、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。

1-2 製品の仕様

 CPU	<ul style="list-style-type: none"> ◆ AM3プロセッサのサポート: AMD Phenom™ II プロセッサ AMD Athlon™ II プロセッサ (最新のCPUサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
 ハイパートラン サポートバス	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 5200 MT/s
 チップセット	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ノースブリッジ: AMD 790GX ◆ サウスブリッジ: AMD SB750
 メモリ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 最大 16 GB のシステムメモリをサポートする 1.5V DDR3 DIMM ソケット (x4)^(注1) ◆ デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ ◆ DDR3 1866 (O.C.)^(注2)/1333/1066 MHz メモリモジュールのサポート (最新のメモリサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
 オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Realtek ALC889 コーデック ◆ ハイディフィニションオーディオ ◆ 2/4/5.1/7.1 チャンネル ◆ Dolby® Home Theater のサポート ◆ S/PDIF イン/アウトのサポート ◆ CD 入力のサポート
 LAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ RTL 8111D チップ (x1) (10/100/1000 Mbit)
 拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PCI Express x16 スロット、x16 (PCIEX16) で動作 (x1)^(注3) ◆ PCI Express x16 スロット、x8 (PCIEX8) で動作 (x1)^(注3) (PCIEX16およびPCIEX8スロットはPCI Express 2.0規格に準拠しています。) ◆ PCI Express x1スロット (x2) ◆ PCI スロット (x3)
 マルチグラフィック クステクノロジ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ATI CrossFireX™ テクノロジーのサポート
 ストレージインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ◆ チップセット: <ul style="list-style-type: none"> - ATA-133/100/66/33 および 1 つの IDE デバイスをサポートする IDE コネクタ (x2) - 6 x SATA 3Gb/s コネクタ (SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4、SATA2_5) 最大 6 SATA 3Gb/s のデバイスをサポート - SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および JBOD をサポート ◆ Marvell 9128 チップ: <ul style="list-style-type: none"> - 最大 2 つの SATA 6Gb/s デバイスをサポートする 2 x SATA 6Gb/s コネクタ (GSATA3_6, GSATA3_7) - SATA RAID 0、RAID 1 のサポート ◆ JMicron JMB362 チップ: <ul style="list-style-type: none"> - 最大 2 つの SATA 3Gb/s デバイスをサポートする背面パネルの 2 x eSATA 3Gb/s コネクタ - SATA RAID 0、RAID 1、JBOD のサポート ◆ iTE IT8720 チップ: <ul style="list-style-type: none"> - 最大 1 つのフロッピーディスクドライブをサポートするフロッピーディスクドライブコネクタ (x1)

 USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ チップセット: <ul style="list-style-type: none"> - 最大10のUSB 2.0/1.1ポート (6は背面パネルに、4つは内部USBヘッダに接続されたUSBプラケットを介して) ◆ NECチップ <ul style="list-style-type: none"> - 背面パネルに最大2つのUSB 3.0/2.0ポート
 IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> ◆ T.I. TSB43AB23チップ <ul style="list-style-type: none"> - 最大3つのIEEE 1394aポート (2つは反面パネルに、1つは内部IEEE 1394aヘッダに接続されたIEEE 1394aプラケットを通して)
 内部コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 24ピンATXメイン電源コネクタ(x1) ◆ 8ピンATX12V電源コネクタ(x1) ◆ フロッピーディスクドライブコネクタ(x1) ◆ IDEコネクタ(x1) ◆ SATA3Gb/sコネクタ(x6) ◆ SATA6Gb/sコネクタ(x2) ◆ CPUファンヘッダ(x1) ◆ システムファンヘッダ(x2) ◆ 電源ファンヘッダ(x1) ◆ 前面パネルヘッダ(x1) ◆ 前面パネルオーディオヘッダ(x1) ◆ CDインコネクタ(x1) ◆ S/PDIFインヘッダ(x1) ◆ S/PDIFアウトヘッダ(x1) ◆ USB2.0/1.1ヘッダ(x2) ◆ IEEE1394aヘッダ(x1) ◆ シリアルポートヘッダ(x1) ◆ クリアリングCMOSジャンパー(x1)
 背面パネルのコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PS/2キーボード(x1) ◆ PS/2マウスポート(x1) ◆ 光学S/PDIFアウトコネクタ(x1) ◆ 同軸S/PDIFアウトコネクタ(x1) ◆ USB2.0/1.1ポート(x6) ◆ USB3.0/2.0ポート(x2) ◆ eSATA/USBコンボコネクタ(x2) ◆ IEEE1394aポート(x2) ◆ eSATA3Gb/sコネクタ(x2) ◆ RJ-45ポート(x1) ◆ オーディオジャック(x6) (センター/サブウーファスピーカーアウト/背面スピーカーアウト/側面スピーカーアウト/ラインイン/ラインアウト/マイク)

	I/O コントローラ	<ul style="list-style-type: none"> iTE IT8720 チップ
	ハードウェアモニタ	<ul style="list-style-type: none"> システム電圧の検出 CPU / システム温度の検出 CPU / システム/電源ファン速度検出 CPU 過熱警告 CPU/システム/電源ファンの失敗警告 CPU / システムファン速度の制御^(注4)
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mbit フラッシュ (x2) 正規ライセンス版 AWARD BIOS を搭載 Dual BIOS™ のサポート PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
	固有の機能	<ul style="list-style-type: none"> @BIOS のサポート Q-Flash のサポート Xpress BIOS Rescue のサポート Download Center のサポート Xpress Install のサポート Xpress Recovery2 のサポート EasyTune のサポート^(注5) Easy Energy Saver のサポート Time Repair のサポート Q-Share のサポート
	バンドルされたソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Norton インターネットセキュリティ (OEM バージョン)
	オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft® Windows® 7/Vista/XP のサポート
	フォームファクタ	<ul style="list-style-type: none"> ATX フォームファクタ、30.5cm x 24.4cm

(注1) Windows 32 ビットオペレーティングシステムの制限により、4 GB 以上の物理メモリを取り付けても、表示される実際のメモリサイズは 4 GB より少なくなります。

(注2) DDR3 1866 MHz 以上に達するには、2つのメモリモジュールを用意し、それをDDR3_3とDDR3_4メモリソケットに取り付ける必要があります。

(注3) 最適のパフォーマンスを出すために、PCI Expressグラフィックスカードを1つしか取り付けない場合、PCIE16スロットに必ず取り付けてください。PCIE8スロットは、PCIE16スロットとバンド幅を共有します。PCIE8をPCI Expressグラフィックスカードに装着するとき、PCIE16スロットは最大x8モードとして作動します。

(注4) CPU/システムファン速度コントロール機能がサポートされているかどうかは、取り付けたCPU/システムクーラーによって異なります。

(注5) EasyTune の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。

1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け




CPUを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがCPUをサポートしていることを確認してください。
(最新のCPUサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください)。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPUを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPUのピン1を探します。CPUは間違った方向には差し込むことができません。
- CPUの表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPUクーラーを取り付けない場合は、コンピュータのパワーをオンにしないでください。CPUが損傷する原因となります。
- CPUの仕様に従って、CPUのホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

1-3-1 CPUを取り付ける

A. CPUソケットのピン1(小さな三角形で表示)とCPUを確認します。



B. 以下のステップに従って、CPUをマザーボードのCPUソケットに正しく取り付けてください。




- CPUを取り付ける前に、CPUの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにして、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPUをCPUソケットに無理に押し込まないでください。CPUは間違った方向には適合しません。この場合、CPUの方向を調整してください。



ステップ1:

CPUソケットロックレバーを完全に持ち上げます。



ステップ2:

CPUピン1（小さな三角形のマーキング）をCPUソケットの三角形のマークに合わせ、CPUをソケットにそつと挿入します。CPUピンがそれらの穴にぴたりと適合することを確認してください。CPUをソケットに配置したら、CPUの中央に1本の指を置き、ロックレバーを下げながら完全にロックされた位置にラッチを掛けます。

1-3-2 CPU クーラーを取り付ける


以下のステップに従って、CPU に CPU クーラーを正しく取り付けてください。（次の手順では、例として GIGABYTE クーラーを使用します。）



ステップ 1:
取り付けた CPU の表面に熱伝導グリスを
均等に薄く塗ります。



ステップ 2:
CPU に CPU クーラーを置きます。



ステップ 3:
CPU クーラーのクリップを保持フレーム
の一方の側の取り付けラグに引っ掛けます。
反対側で、CPU クーラーのクリップ
を真っ直ぐ押下げて保持フレームの取
り付けラグに引っ掛けます。



ステップ 4:
左側から右側にカムハンドルを回して
所定の位置にロックします（上図を参
照）。(クーラーを取り付ける方法に
ついては、CPU クーラーの取り付けマ
ニュアルを参照してください。)



最後に、CPU クーラーの電源コネクタ
をマザーボードの CPU ファンヘッダ
(CPU_FAN) に取り付けてください。



CPU クーラーと CPU の間の熱伝導グリス/テープは CPU にしっかりと接着されてい
るため、CPU クーラーを取り外すときは、細心の注意を払ってください。CPU ク
ーラーを不適切に取り外すと、CPU が損傷する恐れがあります。

1-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:


- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。
(最新のメモリサポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください)。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えぬようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

1-4-1 デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには、DDR3 メモリソケットが搭載されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードを有効にすると、元のメモリバンド幅が 2 倍になります。

4つの DDR3 メモリソケットが 2 つのチャンネルに分割され、それぞれのチャンネルには以下のように 2 つのメモリソケットが付いています:

- チャンネル 0: DDR3_1, DDR3_3
- チャンネル 1: DDR3_2, DDR3_4



► デュアルチャンネルメモリ設定表

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
2つのモジュール	DS/SS	DS/SS	--	--
4つのモジュール	--	--	DS/SS	DS/SS

(SS=片面、DS=両面、「-」=メモリなし)




2 つのメモリモジュールを取り付ける場合、DDR3_1 と DDR3_2 ソケットに取り付けることをお勧めします。

PU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。


- DDR3 メモリモジュールが 1 つしか取り付けられていない場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
- 2 つまたは 4 つのメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にするとき、最適のパフォーマンスを発揮させるには同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリを使用し、同じ色の DDR3 ソケット最適のパフォーマンスを出すために。

1-4-2 メモリの取り付け

 メモリモジュールを取り付ける前に、メモリモジュールの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。DDR3 と DDR2 DIMM は、互いにまたは DDR DIMM と互換性がありません。このマザーボードには、必ず DDR3 DIMM を取り付けるようにしてください。




DDR3 メモリモジュールにはノッチが付いているため、一方向にしかフィットしません。以下のステップに従って、メモリソケットにメモリモジュールを正しく取り付けてください。



ステップ 1:

メモリモジュールの方向に注意します。メモリソケットの両端の保持クリップを広げ、ソケットにメモリモジュールを取り付けます。左の図に示すように、指をメモリの上に置き、メモリを押し下げ、メモリソケットに垂直に差し込みます。




ステップ 2:

メモリモジュールがしっかりと差し込まれると、ソケットの両端のチップはカチッと音を立てて所定の位置に収まります。

1-5 拡張カードの取り付け

拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:


- マザーボードが拡張カードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。



以下のステップに従って、拡張スロットに拡張カードを正しく取り付けてください。

- カードをサポートする拡張スロットを探します。シャーシの背面パネルから金属製のスロットカバーを取り外します。
- カードの位置をスロットに合わせ、スロットに完全に装着されるまでカードを下に押します。
- カードの金属の接点がスロットに完全に挿入されていることを確認します。
- カードの金属製ブラケットをねじでシャーシの背面パネルに固定します。
- すべての拡張カードを取り付けたら、シャーシカバーを元に戻します。
- コンピュータのパワーをオンにします。必要に応じて、BIOS セットアップを開き、拡張カードで要求される BIOS の変更を行ってください。
- 拡張カードに付属するドライバを、オペレーティングシステムにインストールします。


例: PCI Express グラフィックスカードの取り付けと取り外し:



- グラフィックスカードの取り付け:
カードの上端が PCI Express スロットに完全に挿入されるまで、そっと押し下げます。カードがスロットにしっかりと装着され、ロックされていないことを確認してください。



- PCIEX16 スロットからカードを取り外す:
スロットのレバーをそっと押し返し、カードをスロットからまっすぐ上に持ち上げます。



- PCIEX8 スロットからカードを取り外す:
スロットの端の白いラッチを押してカードのロックを解除し、スロットから真っ直ぐ左に引っ張ります。

1-6 ATI CrossFireX™ 構成のセットアップ

A. システム要件:

- Windows 7、Windows VistaまたはWindows XP オペレーティングシステム
- CrossFireX 対応のマザーボード (PCI Express x16 スロットを2つ、正しいドライバを搭載)
- 同じブランドの2つのCrossFireX対応グラフィックスカードおよびチップと正しいドライバ
- 2つのCrossFire ブリッジコネクタ^(注)
- 十分な電力のある電源装置を推奨します (電源要件については、グラフィックスカードのマニュアルを参照してください)

B. グラフィックスカードを接続する:

ステップ 1:

「1-5 拡張カードを取り付ける」のステップに従って、PCI Express x16スロットに2つのCrossFireXグラフィックスカードを取り付けます。

ステップ 2:^(注)

CrossFire ブリッジコネクタを 2 枚のカード上部のCrossFireXゴールドエッジコネクタに差し込みます。

ステップ 3:

ディスプレイカードを PCIEX16_1 スロットのグラフィックスカードに差し込みます。

C. グラフィックスカードドライバを構成する:

CrossFireX 機能を有効にする

3 方向 CrossFireX の場合:


オペレーティングシステムにグラフィックスカードドライバを取り付けた後、Catalyst Control Center に移動します。CrossFireXメニューを開き、CrossFireX™を有効にするチェックボックスが選択されていることを確認します。



(注) ブリッジコネクタはグラフィックスカードによって必要となる場合もあれば、必要ない場合もあります。

 CrossFireX テクノロジを有効にするための手順とドライバ画面は、グラフィックスカードによりわずかに異なります。CrossFireX を有効にする方法について、詳細はグラフィックスカードに付属のマニュアルを参照してください。

1-7 背面パネルのコネクタ



Ⓐ PS/2キーボードおよびPS/2マウスポート

上部ポートを使ってPS/2マウスを接続し、下部ポートを使ってPS/2キーボードを接続します。

Ⓑ 光学S/PDIFアウトコネクタ

このコネクタにより、デジタル光学オーディオをサポートする外部オーディオシステムでデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシステムに光学デジタルオーディオインコネクタが装備されていることを確認してください。

Ⓒ 同軸S/PDIFアウトコネクタ

このコネクタにより、デジタル同軸オーディオをサポートする外部オーディオシステムでデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシステムに同軸デジタルオーディオインコネクタが装備されていることを確認してください。

Ⓓ USB 2.0/1.1ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、このポートを使用します。

Ⓔ IEEE 1394aポート


IEEE 1394 ポートは IEEE 1394a 仕様をサポートし、高速、高いバンド幅およびホットプラグ機能を特徴としています。IEEE 1394a デバイスの場合、このポートを使用します。

Ⓕ eSATA 3Gb/sポート

eSATA 3Gb/sポートはSATA 3Gb/s標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s標準と互換性があります。ポートを使用して外部SATAデバイスを接続します。RAIDアレイの構成の説明については、第5章「SATA/ハードドライブを構成する」を参照してください。

Ⓖ RJ-45 LANポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を説明しています。



状態	説明
オレンジ	1 Gbps のデータ転送速度
緑	100 Mbps のデータ転送速度
オフ	10 Mbps のデータ転送速度

状態	説明
点滅	データの送受信中です
オフ	データを送受信していません

Ⓗ USB 3.0/2.0ポート

USB 3.0 ポートは USB 3.0 仕様をサポートし、USB 2.0/1.1 仕様と互換性があります。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、このポートを使用してください。

- 背面パネルコネクタに接続されたケーブルを取り外しているとき、まずデバイスからケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外しているとき、コネクタから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクタ内部でショートする原因となるので、横に振り動かさないでください。

① センター/サラウンドスピーカーアウトジャック (オレンジ)

このオーディオジャックを使用して、5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のセンター/サブウーファスピーカーを接続します。

② リアスピーカーアウトジャック (黒)

このオーディオジャックを使用して、7.1 チャンネルオーディオ設定のリアスピーカーを接続します。

③ サイドスピーカーアウトジャック (グレー)

このオーディオジャックを使用して、4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のサイドスピーカーを接続します。

④ ラインインジャック (青)

既定値のラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオジャックを使用します。

⑤ ラインアウトジャック (緑)

既定値のラインアウトジャックです。ヘッドフォンまたは 2 チャンネルスピーカーの場合、このオーディオジャックを使用します。このジャックを使用して、4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定の前面スピーカーを接続します。


⑥ マイクインジャック (ピンク)

既定値のマイクインジャックです。マイクは、このジャックに接続する必要があります。



既定値のスピーカー設定の他に、①~⑥ オーディオジャックを設定し直してオーディオソフトウェア経由でさまざまな機能を実行することができます。マイクだけは、既定値のマイクインジャックに接続する必要があります (⑥)。2/4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のセットアップに関する使用説明については、第 5 章「2/4/5.1/7.1 チャンネルオーディオの設定」を参照してください。

1-8 内部コネクタ



1)	ATX_12V_2X4	11)	F_PANEL
2)	ATX	12)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	13)	CD_IN
4)	SYS_FAN1/SYS_FAN2	14)	SPDIF_IN
5)	PWR_FAN	15)	SPDIF_OUT
6)	FDD	16)	F_USB1/F_USB2
7)	IDE	17)	F_1394
8)	SATA2_0/1/2/3/4/5	18)	COM
9)	GSATA3_6/7	19)	CLR_CMOS
10)	BAT		



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：


- まず、デバイスが接続するコネクタに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスをインストールした後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクタにしっかりと接続されていることを確認します。

1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V 電源コネクタと 2x12 メインの電源コネクタ)

電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクタは、絶対に確実な設計が施されています。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。




- 拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W 以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。
- 電源コネクタは、2x2 12V と 2x10 電源コネクタを搭載する電源装置に対応しています。2x4 12V や 2x12 電源コネクタを装備する電源装置を使用しているとき、マザーボードの12V 電源コネクタやメインの電源コネクタから保護カバーを取り外します。2x2 12V や 2x10 電源コネクタを装備する電源装置を使用しているとき、保護カバーの下にあるピンに電源装置のケーブルを差し込まないでください。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフトオン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power OK	20	-5V
9	5V SB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専用)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (ファンヘッダ)


マザーボードには4ピンCPUファンヘッダ(CPU_FAN)、3ピン(SYS_FAN2)と4ピン(SYS_FAN1)システムファンヘッダ、および3ピン電源ファンヘッダ(PWR_FAN)。ほとんどのファンヘッダはきわめて簡単な挿入設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向で接続していることを確認してください(黒いコネクタはアース用線です)。マザーボードはCPUファン速度制御をサポートし、ファン速度制御設計を搭載したCPUファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、シャーシ内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。



- CPUおよびシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。過熱はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは、設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンプのキャップを取り付けないでください。


6) FDD (フロッピーディスクドライブコネクタ)

このコネクタは、フロッピーディスクドライブを接続するために使用されます。サポートされるフロッピーディスクドライブの種類は、次の通りです。360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB、および 2.88 MB。フロッピーディスクドライブを接続する前に、コネクタとフロッピーディスクケーブルのピンを確認してください。ケーブルのピン1は、一般に異なる色のストライプで区別されています。




7) IDE (IDE コネクタ)

IDE コネクタは、ハードドライブや光ドライブなど最大 2 つの IDE デバイスをサポートします。IDE ケーブルを接続する前に、コネクタに絶対に確実な溝を探します。2 つの IDE デバイスを接続する場合、ジャンパとケーブル配線を IDE の役割に従って設定してください(たとえば、マスタまたはスレーブ)。(IDE デバイスのマスタ/スレーブ設定を実行する詳細については、デバイスマーカーの提供する使用説明書をお読みください)。



8) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s コネクタ、AMD SB750制御)

SATA コネクタは SATA 3Gb/s 標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s 標準との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。AMD SB750コントローラは RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10をサポートします。RAID アレイの設定の使用説明については、第5章「SATA ハードドライブの設定」をお読みください。





SATA 3Gb/s ケーブルの L 形状の端を SATA ハードドライブに接続してください。



- RAID 0 または RAID 1 設定は、少なくとも 2 台のハードドライブを必要とします。2 台のハードドライブを使用する場合、ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります。
- RAID 5 構成には、ハードドライブが 3 台以上必要となります。(ハードドライブの総数を偶数にする必要はありません。)
- RAID 10 設定は少なくとも 4 台のハードドライブを必要とし、ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります。

9) GSATA3_6/7 (SATA 6Gb/sコネクタ、Marvell 9128で制御)

SATA コネクタはSATA 3Gb/s 標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s 標準との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。Marvell 9128 は、RAID 0 と RAID 1 をサポートします。RAIDアレイの構成方法については、第2章「BIOSセットアップ」と「統合周辺機器」および第5章「SATA/ハードドライブを構成する」を参照してください。





ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



RAID 0またはRAID 0構成には、ハードドライブが2台以上必要となります。ハードドライブ2台以上を使う場合には、SATA 3Gb/s ケーブルの L 形状の端を SATA ハードドライブに接続してください。

10) BAT (バッテリ)

バッテリは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリの電圧が低レベルまで下がったらバッテリを交換してください。そうしないと、CMOS 値が正確に表示されなくなり失われる可能性があります。




バッテリを取り外すと、CMOS 値を消去できます。

1. コンピュータのパワーをオフにし、パワーコードを抜きます。
2. バッテリホルダからバッテリをそっと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリホルダの正および負の端子に触れ、5秒間ショートさせます)。
3. バッテリを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。

-
- バッテリを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
 - バッテリを同等のバッテリと交換します。バッテリを正しくないモデルと交換すると、爆発する恐れがあります。
 - バッテリを自分自身で交換できない場合、またはバッテリのモデルがはつきり分からぬ場合は、購入店または地域代理店にお問い合わせください。
 - バッテリを取り付けるとき、バッテリのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください(プラス側を上に向ける必要があります)。
 - 使用済みバッテリは、地域の環境規制に従って処理する必要があります。

11) F_PANEL (正面パネルヘッダ)

電源スイッチを接続し、以下のピン割り当てに従ってシャーシのスイッチ、スピーカー、シャーシ侵入スイッチ/センサーおよびシステムステータスインジケータをこのヘッダにリセットします。ケーブルを接続する前に、正と負のピンに注意してください。



- **MSG/PWR (メッセージ/電源/スリープLED、黄/紫):**

システムステータス	LED	説明
S0	オン	シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。システムが作動しているとき、LED はオンになります。システムが S1 スリープ状態に入ると、LED は点滅を続けます。システムが S3/S4 スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき (S5)、LED はオフになります。
S1	点滅	
S3/S4/S5	オフ	

- **PW (パワースイッチ、赤):**

シャーシ前面パネルのパワースイッチに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます (詳細については、第 2 章「BIOS セットアップ」、「電源管理のセットアップ」を参照してください)。

- **SPEAK (スピーカー、オレンジ):**

シャーシ前面パネルのスピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が 1 度鳴ります。問題を検出すると、BIOS は異なるパターンのビープ音を鳴らして問題を示します。ビープコードの詳細については、第 5 章「トラブルシューティング」を参照してください。

- **HD (IDE ハードドライブアクティビティ LED、青):**

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。

- **RES (リセットスイッチ、緑):**

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

- **CI (シャーシ侵入ヘッダ、グレー):**


シャーシカバーが取り外されている場合、シャーシの検出可能なシャーシ侵入スイッチ/センサーに接続します。この機能は、シャーシ侵入スイッチ/センサーを搭載したシャーシを必要とします。



前面パネルのデザインは、シャーシによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどで構成されています。シャーシ前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

12) F_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

前面パネルのオーディオヘッダは、Intel ハイデフィニションオーディオ (HD) と AC'97 オーディオをサポートします。シャーシ前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクタのワイヤ割り当てる、マザーボードヘッダのピン割り当てるに一致していることを確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することすらあります。



HD 前面パネルオーディオ AC'97 前面パネルオーディオの場合:



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	MIC2_L	1	MIC
2	GND	2	GND
3	MIC2_R	3	MICパワー
4	-ACZ_DET	4	NC
5	LINE2_R	5	ラインアウト(右)
6	GND	6	NC
7	FAUDIO_JD	7	NC
8	ピンなし	8	ピンなし
9	LINE2_L	9	ラインアウト(左)
10	GND	10	NC



- 前面パネルのオーディオヘッダは、既定値で HD オーディオをサポートしています。シャーシに AC'97 前面パネルのオーディオモジュールが搭載されている場合、オーディオソフトウェアを介して AC'97 機能をアクティブにする方法については、第 5 章「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオの設定」の使用説明を参照してください。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に存在します。背面パネルのオーディオ (HD 前面パネルオーディオモジュールを使用しているときのみサポート) を消音にする場合、第 5 章の「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオを設定する」を参照してください。
- シャーシの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、单一プラグの代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てるが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、シャーシメーカーにお問い合わせください。

13) CD_IN (CD入力コネクタ)


光ドライブに付属のオーディオケーブルをヘッダに接続することができます。



ピン番号	定義
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

14) SPDIF_IN (S/PDIF インヘッダ)


このヘッダは、デジタル S/PDIF イン/アウトをサポートします。オプションの S/PDIF インおよびアウトケーブルを通じて、このヘッダはデジタルオーディオアウトをサポートするオーディオデバイスに、デジタルオーディオインをサポートするオーディオシステムに接続できます。オプションの S/PDIF インおよびアウトケーブルを購入する場合、ご購入店または販売代理店に相談してください。



ピン番号	定義
1	電源
2	S/PDIFI
3	GND

15) SPDIF_OUT (S/PDIF アウトヘッダ)


このヘッダはデジタルS/PDIFアウトをサポートし、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードやサウンドカードのような特定の拡張カードにS/PDIFデジタルオーディオケーブル(拡張カードに付属)を接続します。例えば、グラフィックスカードの中には、HDMIディスプレイをグラフィックスカードに接続しながら同時にHDMIディスプレイからデジタルオーディオを出力したい場合、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードまでS/PDIFデジタルオーディオケーブルを使用するようになります。S/PDIFデジタルオーディオケーブルの接続の詳細については、拡張カードのマニュアルをよくお読みください。



ピン番号	定義
1	S/PDIFO
2	GND

16) F_USB1/F_USB2 (USBヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合は、ご購入店または販売代理店に相談してください。




ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC

- !**
- IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB ヘッダに差し込まないでください。
 - USB ブラケットを取り付ける前に、USB ブラケットが損傷しないように、必ずコンピュータのパワーをオフにし電源コードをコンセントから抜いてください。

17) F_1394 (IEEE 1394a ヘッダ)

ヘッダは IEEE 1394a 仕様に準拠しています。IEEE 1394a ヘッダは、オプションの IEEE 1394a ブラケットを介して 1 つの IEEE 1394a ポートを提供します。オプションの IEEE 1394a ブラケットを購入する場合、ご購入店または販売代理店に相談してください。




ピン番号	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	電源 (12V)
8	電源 (12V)
9	ピンなし
10	GND

- !**
- USB ブラケットのケーブルを IEEE 1394a ヘッダに差し込まないでください。
 - IEEE 1394a ブラケットを取り付ける前に、IEEE 1394a ブラケットが損傷しないように、必ずコンピュータのパワーをオフにし電源コードをコンセントから抜いてください。
 - IEEE 1394a デバイスを接続するには、デバイスケーブルの一方の端をコンピュータに接続し、ケーブルのもう一方の端を IEEE 1394a デバイスに接続します。ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。


18) COM (シリアルポートコネクタ)

COM ヘッダは、オプションの COM ポートケーブルを介して 1 つのシリアルポートを提供します。オプションの COM ポートケーブルを購入する場合は、ご購入店または販売代理店に相談してください。



19) CLR_CMOS (クリア CMOS ジャンパ)

このジャンパを使用して CMOS 値 (例えば、日付情報や BIOS 設定) を消去し、CMOS を工場出荷時の設定にリセットします。CMOS 値を消去するには、ジャンパキャップを 2 つのピンに取り付けて 2 つのピンを一時的にショートするか、ドライバーのような金属製物体を使用して 2 つのピンに数秒間触れます。



- CMOS 値を消去する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CMOS 値を消去した後コンピュータのパワーをオンにする前に、必ずジャンパからジャンパキャップを取り外してください。取り外さないと、マザーボードが損傷する原因となります。
- システムが再起動した後、BIOS セットアップに移動して工場出荷時の設定をロードするか (**Load Optimized Defaults** 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第 2 章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

第2章 BIOS セットアップ

BIOS (基本入出力システム) は、マザーボードの CMOS にシステムのハードウェアパラメータを記録します。その主な機能には、システム起動時の POST (パワーオンオフテスト) の実行、システムパラメータの保存およびオペレーティングシステムのロードなどがあります。BIOS には BIOS 起動プログラムが組み込まれており、ユーザーが基本システム設定を変更したり、特定のシステム機能をアクティブにできるようになっています。パワーがオフの場合は、マザーボードのバッテリが CMOS に必要な電力を供給して CMOS の設定値を維持します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、パワーがオンになっているとき POST 中に <Delete> キーを押します。詳細な BIOS セットアップメニューとオプションを表示するには、BIOS セットアッププログラムのメインメニューで <Ctrl> + <F1> を押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティを使用します。

- Q-Flash で、オペレーティングシステムに入らずに、BIOS を素早く簡単にアップグレードまたはバックアップできます。
- @BIOS は Windows ベースのユーティリティで、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索してダウンロードしたり、BIOS を更新したりします。

Q-Flash および @BIOS ユーティリティの使用に関する使用説明については、第 4 章「BIOS 更新ユーティリティ」を参照してください。



- BIOS フラッシュは危険なため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生した場合、BIOS をフラッシュしないことをお勧めします。BIOS をフラッシュするには、注意して行ってください。BIOS の不適切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。
- BIOS は POST 中にビープコードを鳴らします。ビープコードの説明については、第 5 章「トラブルシューティング」を参照してください。
- システムが不安定になったりその他の予期せぬ結果を引き起こすことがあるため、(必要でない場合) 既定値の設定を変更しないことをお勧めします。設定を不完全に変更すると、システムは起動できません。その場合、CMOS 値を消去しボードを既定値にリセットしてみてください。(CMOS 値を消去する方法については、この章の「ロード最適化既定値」セクションまたは第 1 章のバッテリ/CMOS ジャンパ/ボタンの消去の概要を参照してください。)


2-1 起動スクリーン

コンピュータが起動するとき、次の画面が表示されます。

A. ロゴ画面(デフォルト)



B. POST 画面



SATAモードメッセージ:

「SATAはIDEモードで実行しています」

マザーボードがその既定値に設定されているとき、モニタにはPOSTの間、SATAコントローラがIDEモードで実行されていることを示すメッセージが表示されます。続いてこのモードをAHCIモードに変更しSATAコネクタ用のホットプラグ機能を有効にするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

<Y>を押してAHCIモードを有効にするか<N>を押してIDEモード操作を続行し、このメッセージが再び表示されないようにします。

注: すぐには[いい]または[いいえ]と答えないとき、次の起動時にこのメッセージが再び表示されます。

機能キー:

<TAB>: POST SCREEN

<Tab>キーを押してBIOS POST画面を表示します。システム起動時にBIOS POST画面を表示するには、47ページのFull Screen LOGO(全画面ロゴ)表示アイテムの指示に従ってください。

: BIOS SETUP\Q-FLASH

<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入り、BIOSセットアップでQ-Flashユーティリティにアクセスします。

<F9>: XPRESS RECOVERY2

Xpress Recovery2に入り、マザーボードドライバディスクを使用してハードドライブのデータをバックアップしている場合、POST中に<F9>キーを使用してXpressRecovery2にアクセスすることができます。詳細については、第4章、「Xpress Recovery2」を参照してください。

<F12>: BOOT MENU

起動メニューにより、BIOSセットアップに入ることなく最初のブートデバイスを設定できます。ブートメニューで、上矢印キー<↑>または下矢印キー<↓>を使用して最初の起動デバイスを選択し、次に<Enter>キーを押して受け入れます。起動メニューを終了するには、<Esc>キーを押します。システムは、起動メニューで設定されたデバイスから直接起動します。

注:起動メニューの設定は、一度だけEnabledになります。システムが再起動した後でも、デバイスの起動順序はBIOSセットアップ設定に基づいた順序になっています。必要に応じて、最初の起動デバイスを変更するために起動メニューに再びアクセスすることができます。

<END>: Q-FLASH

<End>キーを押すと、BIOSセットアップに入らずに直接Q-Flashユーティリティにアクセスできます。

2-2 メインメニュー

BIOS セットアッププログラムに入ると、(以下に表示されたように) メインメニューがスクリーンに表示されます。矢印キーでアイテム間を移動し、<Enter> を押してアイテムを受け入れるか、サブメニューに入ります。

(サンプルの BIOS バージョン: D4)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features		Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features		Set Supervisor Password
▶ Integrated Peripherals		Set User Password
▶ Power Management Setup		Save & Exit Setup
▶ PC Health Status		Exit Without Saving
ESC: Quit	↑↓↔: Select Item	F11: Save CMOS to BIOS
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	F12: Load CMOS from BIOS
Change CPU's Clock & Voltage		

BIOS セットアッププログラムの機能キー

<↑><↓><←><→>	選択バーを移動してアイテムを選択します
<Enter>	コマンドを実行するか、サブメニューに入ります
<Esc>	メインメニュー: BIOS セットアッププログラムを終了します サブメニュー: 現在のサブメニューを終了します
<Page Up>	数値を多くするか、変更します
<Page Down>	数値を少なくするか、変更します
<F1>	機能キーの説明を表示します
<F2>	カーソルを右のアイテムヘルプブロックに移動します (サブメニューのみ)
<F5>	現在のサブメニューに対して前の BIOS 設定を復元します
<F6>	現在のサブメニューに対して、BIOS のフェールセーフ既定値設定をロードします
<F7>	現在のサブメニューに対して、BIOS の最適化既定値設定をロードします
<F8>	Q-Flash ユーティリティにアクセスします
<F9>	システム情報を表示します
<F10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します
<F11>	CMOS を BIOS に保存します
<F12>	BIOS から CMOS をロードします

メインメニューのヘルプ

ハイライトされたセットアップオプションのオンスクリーン説明は、メインメニューの最下行に表示されます。

サブメニューヘルプ

サブメニューに入っている間、<F1> を押してメニューで使用可能な機能キーのヘルプスクリーン (一般ヘルプ) を表示します。<Esc> を押してヘルプスクリーンを終了します。各アイテム



- ・ メインメニューまたはサブメニューに目的の設定が見つからない場合、<Ctrl>+<F1> を押して詳細オプションにアクセスします。
- ・ システムが安定しないときは、Load Optimized Defaults アイテムを選択してシステムをその既定値に設定します。
- ・ この章で説明した BIOS セットアップメニューは、参照にすぎず BIOS のバージョンによって異なる場合があります。

■ <F11> および <F12> キーの機能 (メインメニューの場合のみ)

▶ F11: Save CMOS to BIOS

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できます。最大 8 つのプロファイル (プロファイル 1-8) を作成し、各プロファイルに名前を付けることができます。まず、プロファイル名を入力し (既定値のプロファイル名を消去するには、SPACE キーを使用します)、次に <Enter> を押して完了します。

▶ F12: Load CMOS from BIOS

システムが不安定になり、BIOS の既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定を設定し直す煩わしさを避ることができます。まず、ロードするプロファイルを選択し、次に <Enter> を押して完了します。

■ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

このメニューを使用してクロック、CPU の周波数および電圧、メモリなどを設定します。

■ Standard CMOS Features

このメニューを使用してシステムの日時、ハードドライブのタイプ、フロッピーディスクドライブのタイプ、およびシステム起動を停止するエラーのタイプを設定します。

■ Advanced BIOS Features

このメニューを使用してデバイスの起動順序、CPU で使用可能な拡張機能、および 1 次ディスプレイアダプタを設定します。

■ Integrated Peripherals

このメニューを使用して IDE、SATA、USB、統合オーディオ、および統合 LAN などのすべての周辺機器を設定します。

■ Power Management Setup

このメニューを使用して、すべての省電力機能を設定します。

■ PC Health Status

このメニューを使用して自動検出されたシステム/CPU 温度、システム電圧およびファン速度に関する情報を表示します。

■ Load Fail-Safe Defaults

フェールセーフ既定値はもつとも安定した、最適パフォーマンスのシステム操作を実現する工場出荷時の設定です。

■ Load Optimized Defaults

最適化既定値は、最適パフォーマンスのシステム操作を実現する工場出荷時設定です。

■ Set Supervisor Password

パスワードの変更、設定、または無効化。この設定により、システムと BIOS セットアップへのアクセスを制限できます。

■ Set User Password

パスワードの変更、設定、または無効化。この設定により、システムと BIOS セットアップへのアクセスを制限できます。

ユーザー/パスワードは、BIOS 設定を表示するだけで変更は行いません。

■ Save & Exit Setup

BIOS セットアッププログラムで行われたすべての変更を CMOS に保存し、BIOS セットアップを終了します。(<F10> を押してもこのタスクを実行できます。)

■ Exit Without Saving

すべての変更を破棄し、前の設定を有効にしておきます。確認メッセージに対して <Y> を押すと、BIOS セットアップが終了します。(<Esc> を押してもこのタスクを実行できます。)

2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

► Advanced Clock Calibration	[Press Enter]	Item Help
CPU Clock Ratio	[Auto]	2800Mhz
CPU NorthBridge Freq.	[Auto]	2000Mhz
CPU Host Clock Control	[Auto]	
x CPU Frequency(MHz)	200	
PCIE Clock(MHz)	[Auto]	
HT Link Width	[Auto]	
HT Link Frequency	[Auto]	2000Mhz
Set Memory Clock	[Auto]	
x Memory Clock	x6.66	1333Mhz
► DRAM Configuration	[Press Enter]	
***** System Voltage Optimized *****		
System Voltage Control	[Auto]	
x SATA3 Volt Control	Auto	
x CPU PLL Voltage Control	Auto	
x DRAM Voltage Control	Auto	
x DDR VTT Voltage Control	Auto	
x NB Voltage Control	Auto	
x SB/HT Voltage Control	Auto	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults


CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

x NB/PCIe/PLL Voltage Control	Auto	Item Help
x CPU NB VID Control	Auto	Menu Level ►
x CPU Voltage Control	Auto	
Normal CPU Vcore	1.3250V	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults



- システムがオーバークロック/過電圧設定で安定して作動しているかどうかは、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック/過電圧を間違って実行するとCPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(設定を不完全に変更すると、システムは起動できません。その場合、CMOS値を消去しボードを既定値にリセットしてください)。
- System Voltage Optimized** 項目が赤で点滅するとき、**System Voltage Control** 項目を **Auto** に設定してシステム電圧設定を最適化することをお勧めします。



☞ EC Firmware Selection

Advanced Clock Calibration(先進的クロック較正)が有効になっているとき、ECファームウェアを選択できます。選択を行ったら、BIOSメインメニューで[セットアップを保存して終了]を選択し、↓を押します。「BIOSがECファームウェアを更新しています!!! 電源を切ったり、システムをリセットしないでください」というメッセージが表示されます。数秒待つと、システムが自動的に再起動して設定が有効になります。

- ▶ Normal 標準のAMD EC ファームウェアバージョンを使用してください。(既定値)
- ▶ Hybrid 特定のAMD EC ファームウェアバージョンを使用してください。

☞ Advanced Clock Calibration

AMD Black Edition CPUを使用するとき、アドバンストクロックキャリブレーションを有効にするかどうかを決定できます。

- ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- ▶ Auto 自動設定にします。
- ▶ All Cores すべてのCPUコアに対してアドバンストクロックキャリブレーションを構成します。
- ▶ Per Core CPUコアが1つの場合は、アドバンストクロックキャリブレーションをそれぞれ個別に構成します。

☞ Value (All Cores)

Advanced Clock CalibrationがAll Coresに設定されているときのみ、このオプションを構成できます。
オプション: -12%~+12%.

☞ Value (Core 0)、Value (Core 1)、Value (Core 2)、Value (Core 3)

Advanced Clock CalibrationがAll Coresに設定されているときのみ、このオプションを構成できます。
オプション: -12%~+12%.

☞ CPU core Control

CPU Core 2とCore 3のどちらを手動で有効または無効に設定するか、決定できます。Manualにすると、以下の2つの項目をすべて構成できます。オプション: Auto(既定値)、Manual。

- ▶ Auto BIOSですべてのCPUコアを有効にします(使用できるコア数は使用されるCPUによって異なります)。
- ▶ Manual CPU Core 2とCore 3を個別で有効または無効に設定できます。

☞ CPU core 2^(注)

CPU Core 2の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

(注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

- ☞ **CPU core 3^(注)**
CPU Core 3 の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **CPU Clock Ratio**
取り付けた CPU のクロック比を変更します。調整可能範囲は、使用される CPU によって異なります。
- ☞ **CPU NorthBridge Freq**
取り付けた CPU のノースブリッジコントローラ周波数を変更します。調整可能範囲は、使用されるCPUによって異なります。
- ☞ **CPU Host Clock Control**
CPU ホストクロックの制御の有効/無効を切り替えます。Auto(既定値)では、BIOSがCPUホスト周波数を自動的に調整します。Manual にすると、以下の CPU Frequency (MHz) 項目を構成できるようになります。
オーバークロック後システムが起動しない場合、20 秒待ってシステムを自動的に再起動するか、CMOS 値を消去してボードを既定値にリセットします。
- ☞ **CPU Frequency(MHz)**
CPU ホスト周波数を手動で設定します。調整可能な範囲は 200 MHz～500 MHz の間です。
重要 CPU 仕様に従って CPU 周波数を設定することを強くお勧めします。
- ☞ **PCIE Clock(MHz)**
PCIe クロック周波数を手動で設定します。調整可能な範囲は 100 MHz～200 MHzの間です。
Auto は PCIe クロック周波数を標準の 100 MHz に設定します。(既定値: Auto)
- ☞ **HT Link Width**
CPU とチップセット間でHT Link用の幅を手動で設定します。
 - » Auto BIOS は、HTリンク幅を自動的に調整します。(既定値)
 - » 8 bit HT リンク幅を 8 ビットに設定します。
 - » 16 bit HT リンク幅を 16 ビットに設定します。
- ☞ **HT Link Frequency**
CPUとチップセット間でHT Link用の周波数を手動で設定します。
 - » Auto BIOS は、HT Link Frequency を自動的に調整します。(既定値)
 - » x1~x10 HTリンク周波数を X1~X10 (200 MHz~2.0 GHz) に設定します。
- ☞ **VGA Core Clock control**
VGA Coreクロックの制御の有効/無効を切り替えます。(既定値: Disabled)
- ☞ **VGA Core Clock(MHz)**
VGA Coreクロックを手動で設定します。調整可能な範囲は200 MHz～2000 MHzの間です。VGA Core Clock control オプションが有効になっている場合にのみ、この項目を設定可能です。
- ☞ **Set Memory Clock**
メモリクロックを手動で設定するかどうかを決定します。Auto では、BIOS は必要に応じてメモリクロックを自動的に設定します。Manual にすると、以下のメモリクロックコントロール項目をすべて構成できます。(既定値: Auto)
- ☞ **Memory Clock**
Set Memory Clock が Manual に設定されているときのみ、このオプションを構成できます。
 - » X4.00 Memory Clock を X4.00 に設定します。
 - » X5.33 Memory Clock を X5.33 に設定します。
 - » X6.66 Memory Clock を X6.66 に設定します。
 - » X8.00 Memory Clock を X8.00 に設定します。

(注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

☞ DRAM Configuration

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software DRAM Configuration					
				Item Help	
				Menu Level ▶	
CPU Host Clock Control	[Auto]				
x CPU Frequency(MHz)	200				
Set Memory Clock	[Auto]				
x Memory Clock	x6.66	1333Mhz			
DCTS Mode	[Unganged]				
DDR3 Timing Items	[Auto]	SPD	Auto		
x CAS# latency	Auto	9T	9T		
x RAS to CAS R/W Delay	Auto	9T	9T		
x Row Precharge Time	Auto	9T	9T		
x Minimum RAS Active Time	Auto	24T	24T		
x 1T/2T Command Timing	Auto	--	--		
x TwTr Command Delay	Auto	5T	5T		
x Trfc0 for DIMM1	Auto	110ns	110ns		
x Trfc2 for DIMM2	Auto	--	--		
x Trfc1 for DIMM3	Auto	--	--		
x Trfc3 for DIMM4	Auto	--	--		
x Write Recovery Time	Auto	10T	10T		
x Precharge Time	Auto	5T	5T		
x Row Cycle Time	Auto	33T	33T		
↑↓↔: Move Enter: Select		+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software DRAM Configuration					
				Item Help	
				Menu Level ▶	
x RAS to RAS Delay	Auto	4T	4T		
CHA ProcOdt	[Auto]	60 ohms			
CHA DQS drive strength	[Auto]	1.0x			
CHA Data drive strength	[Auto]	1.0x			
CHA MEMCLK drive strength	[Auto]	1.25x			
CHA Add/Cmd drive strength	[Auto]	1.5x			
CHA CS/ODT drive strength	[Auto]	1.5x			
CHA CKE drive strength	[Auto]	1.5x			
CHB ProcOdt	[Auto]	60 ohms			
CHB DQS drive strength	[Auto]	1.0x			
CHB Data drive strength	[Auto]	1.0x			
CHB MEMCLK drive strength	[Auto]	1.25x			
CHB Add/Cmd drive strength	[Auto]	1.5x			
CHB CS/ODT drive strength	[Auto]	1.5x			
CHB CKE drive strength	[Auto]	1.5x			
Bank Interleaving	[Enabled]				
Channel interleave	[Enabled]				
↑↓↔: Move Enter: Select		+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

☞ CPU Host Clock Control, CPU Frequency (MHz)、Set Memory Clock, Memory Clock

上の4つの項目で行った設定は、MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) メインメニューの同じ項目で行った設定に同期します。

☞ DCTS Mode

メモリコントロールモードを設定します。

- » Ganged メモリコントロールモードを单一のデュアルチャネルに設定します。
- » Unganged メモリコントロールモードを2つの單一チャネルに設定します。
(既定値)

☞ DDR3 Timing Items

Manual になると、以下の DDR3 タイミング項目をすべて構成できます。

オプション: Auto (既定値)、Manual。

- ☞ **CAS# latency**
オプション: Auto(既定値)、4T~12T。
- ☞ **RAS to CAS R/W Delay**
オプション: Auto(既定値)、5T~12T。
- ☞ **Row Precharge Time**
オプション: Auto(既定値)、5T~12T。
- ☞ **Minimum RAS Active Time**
オプション: Auto(既定値)、15T~30T。
- ☞ **1T/2T Command Timing**
オプション: Auto(既定値)、1T、2T。
- ☞ **TwTr Command Delay**
オプション: Auto(既定値)、4T~7T。
- ☞ **Trfc0 for DIMM1**
オプション: Auto(既定値)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。
- ☞ **Trfc2 for DIMM2**
オプション: Auto(既定値)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。
- ☞ **Trfc1 for DIMM3**
オプション: Auto(既定値)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。
- ☞ **Trfc3 for DIMM4**
オプション: Auto(既定値)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。
- ☞ **Write Recovery Time**
オプション: Auto(既定値)、5T~8T、10T、12T。
- ☞ **Precharge Time**
オプション: Auto(既定値)、4T~7T。
- ☞ **Row Cycle Time**
オプション: Auto(既定値)、11T~42T。
- ☞ **RAS to RAS Delay**
オプション: Auto(既定値)、4T~7T。
- ☞ **CHA ProcOdt**
オプション: Auto(既定値)、240 ohms、120 ohms、60 ohms。
- ☞ **CHA DQS drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
- ☞ **CHA Data drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
- ☞ **CHA MEMCLK drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
- ☞ **CHA Add/Cmd drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。
- ☞ **CHA CS/ODT drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。

- ☞ **CHA CKE drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。
 - ☞ **CHB ProcOdt**
オプション: Auto(既定値)、240 ohms、120 ohms、60 ohms。
 - ☞ **CHB DQS drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
 - ☞ **CHB Data drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
 - ☞ **CHB MEMCLK drive strength**
オプション: Auto(既定値)、0.75x、1.0x、1.25x、1.5x。
 - ☞ **CHB Add/Cmd drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。
 - ☞ **CHB CS/ODT drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。
 - ☞ **CHB CKE drive strength**
オプション: Auto(既定値)、1.0x、1.25x、1.5x、2.0x。
 - ☞ **Bank Interleaving**
メモリバンクのインターリービングの有効/無効を切り替えます。Enabled化すると、システムはメモリのさまざまなバンクに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安定性の向上を図ります。(既定値: Enabled)
 - ☞ **Channel interleave**
メモリチャネルのインターリービングの有効/無効を切り替えます。Enabled化すると、システムはメモリのさまざまなチャネルに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安定性の向上を図ります。(既定値: Enabled)
- ***** System Voltage Optimized *****
- ☞ **System Voltage Control**
システム電圧を手動で設定するかどうかを決定します。Autoでは、BIOSは必要に応じてシステム電圧を自動的に設定します。Manualにすると、以下の電圧コントロール項目をすべて構成できます。(既定値: Manual)
 - ☞ **SATA3 Volt Voltage**
Marvell 9128チップの電圧を設定します。
 - » Normal 必要に応じて Marvell 9128 チップの電圧を供給します。(既定値)
 - » +0.1V ~ +0.3V 調整可能な範囲は +0.1V~+0.3V の間です。
 - ☞ **CPU PLL Voltage Control**
CPU PLL 電圧を設定します。
 - » Normal 必要に応じて、CPU PLL電圧を供給します。(既定値)
 - » 2.220V ~ 3.100V 調整可能な範囲は 2.220V~3.100V の間です。

☞ **DRAM Voltage Control**

メモリ電圧を設定します。

▶ Normal 必要に応じて、メモリ電圧を供給します。(既定値)

▶ 1.275V ~ 2.445V 調整可能な範囲は 1.275V~2.445V の間です。

注: メモリ電圧を上げると、メモリが損傷したり、メモリの耐用年数が減少する原因となります。

☞ **DDR VTT Voltage Control**

メモリの VTT 電圧を設定します。

▶ Normal 必要に応じて、メモリ VTT 電圧を供給します。(既定値)

▶ 0.720V ~ 1.050V 調整可能な範囲は 0.720V~1.050V の間です。

注: メモリ電圧を上げると、メモリが損傷したり、メモリの耐用年数が減少する原因となります。

☞ **NB Voltage Control**

ノースブリッジ電圧を設定します。

▶ Normal 必要に応じて、ノースブリッジ電圧を供給します。(既定値)

▶ 0.920V ~ 1.400V 調整可能な範囲は 0.920V~1.400V の間です。

☞ **SB/HT Voltage Control**

サウスブリッジ/HTリンク電圧を設定します。

▶ Normal 必要に応じて、サウスブリッジ/HTリンク電圧を供給します。(既定値)

▶ 0.940V ~ 1.500V 調整可能な範囲は 0.940V~1.500V の間です。

☞ **NB/PCIe/PLL Voltage Control**

ノースブリッジPCIe電圧を設定します。

▶ Normal 必要に応じて、ノースブリッジPCIe電圧を供給します。(既定値)

▶ 1.450V ~ 2.100V 調整可能な範囲は 1.450V~2.100V の間です。

☞ **CPU NB VID Control**

CPU ノースブリッジ VID 電圧を設定します。Auto は、必要に応じて CPU ノースブリッジ VID 電圧を設定します。調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。(既定値: Normal)

注: CPU 電圧を上げると、CPU が損傷したり、CPU の耐用年数が減少する原因となります。

☞ **CPU Voltage Control**

CPU 電圧を設定します。Auto は、必要に応じて CPU 電圧を設定します。調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。(既定値: Normal)

注: CPU 電圧を上げると、CPU が損傷したり、CPU の耐用年数が減少する原因となります。

☞ **Normal CPU Vcore**

CPU のノーマルの動作圧力を表示します。

2-4 Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Standard CMOS Features		Item Help			
Date (mm:dd:yy)	Wed,Oct 28 2009	Menu Level ▶			
Time (hh:mm:ss)	22:31:24				
► IDE Channel 0 Master	[None]				
► IDE Channel 0 Slave	[None]				
► IDE Channel 1 Master	[None]				
► IDE Channel 1 Slave	[None]				
► IDE Channel 2 Master	[None]				
► IDE Channel 2 Slave	[None]				
► IDE Channel 3 Master	[None]				
► IDE Channel 3 Slave	[None]				
► IDE Channel 4 Master	[None]				
► IDE Channel 5 Master	[None]				
Drive A	[1.44M,3.5"]				
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]				
Halt On	[All, But Keyboard]]				
↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Standard CMOS Features		Item Help			
Base Memory	640K	Menu Level ▶			
Extended Memory	2046M				
↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

⌚ Date (mm:dd:yy)

システムの日付を設定します。日付形式は週(読み込み専用)、月、日および年です。目的のフィールドを選択し、上または下矢印キーを使用して日付を設定します。

⌚ Time (hh:mm:ss)

システムの時刻を設定します。例: 1 p.m. は 13:0:0 です。目的のフィールドを選択し、上または下矢印キーを使用して時刻を設定します。

▷ IDE Channel 0、1 Master/Slave

► IDE HDD Auto-Detection

<Enter> を押して、このチャンネルの IDE/SATA デバイスのパラメータを自動検出します。

► IDE Channel 0、1 Master/Slave

以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、IDE/SATA デバイスを設定します:

- Auto POST中に、BIOSによりIDE/SATAデバイスが自動的に検出されます。
(既定値)
 - None IDE/SATAデバイスが使用されていない場合、このアイテムをNoneに設定すると、システムはPOST中にデバイスの検出をスキップしてシステムの起動を高速化します。
- ▶ Access Mode ハードドライブのアクセスモードを設定します。オプションは、Auto(既定値)、CHS、LBA、Largeです。

☞ IDE Channel 2, 3, Master/Slave, 4, 5 Master

- ▶ IDE Auto-Detection <Enter>を押して、このチャンネルのIDE/SATAデバイスのパラメータを自動検出します。

▶ Extended IDE Drive

以下の2つの方法のいずれかを使用して、IDE/SATAデバイスを設定します：

- Auto POST中に、BIOSによりIDE/SATAデバイスが自動的に検出されます。
(既定値)
 - None IDE/SATAデバイスが使用されていない場合、このアイテムをNoneに設定すると、システムはPOST中にデバイスの検出をスキップしてシステムの起動を高速化します。
- ▶ Access Mode ハードドライブのアクセスモードを設定します。オプションは、Auto(既定値)、Largeです。

以下のフィールドには、お使いのハードドライブの仕様が表示されます。パラメータを手動で入力する場合、ハードドライブの情報を参照してください。

- ▶ Capacity 現在取り付けられているハードドライブのおおよその容量。
▶ Cylinder シリンドー数。
▶ Head ヘッド数。
▶ Precomp 事前補正の書き込みシリンド。
▶ Landing Zone ランディングゾーン。
▶ Sector セクタ数。

☞ Drive A

システムに取り付けられているフロッピーディスクドライブのタイプを選択します。フロッピーディスクドライブを取り付けていない場合、このアイテムをNoneに設定します。オプションは、None、360K/5.25"、1.2M/5.25"、720K/3.5"、1.44M/3.5"、2.88M/3.5"です。

☞ Floppy 3 Mode Support

取り付けられたフロッピーディスクドライブが3モードのフロッピーディスクドライブであるか、日本の標準フロッピーディスクドライブであるかを指定します。オプションは、Disabled(既定値)、Drive Aです。

☞ Halt On

システムがPOST中にエラーに対して停止するかどうかを決定します。

- ▶ All Errors BIOSは、システムが停止する致命的でないエラーを検出します。
▶ No Errors システム起動は、エラーに対して停止しません。
▶ All, But Keyboard キーボードエラー以外のエラーでシステムは停止します。(既定値)
▶ All, But Diskette フロッピーディスクドライブエラー以外のエラーでシステムは停止します。
▶ All, But Disk/Key キーボードエラー、またはフロッピーディスクドライブエラー以外のエラーでシステムは停止します。

☞ Memory

これらのフィールドは読み込み専用で、BIOS POSTで決定されます。

- ▶ Base Memory コンベンショナルメモリとも呼ばれています。一般に、640KBはMS-DOSオペレーティングシステム用に予約されています
▶ Extended Memory 拡張メモリ量。

2-5 Advanced BIOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Advanced BIOS Features		Item Help
AMD C1E Support	[Disabled]	Menu Level ▶
Virtualization	[Disabled]	
AMD K8 Cool&Quiet control	[Auto]	
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	
First Boot Device	[Floppy]	
Second Boot Device	[Hard Disk]	
Third Boot Device	[CDROM]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Disabled]	
Away Mode	[Disabled]	
Full Screen LOGO Show	[Enabled]	
Backup BIOS Image to HDD	[Disabled]	
Init Display First	[PCI Slot]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

AMD C1E Support

システムが一時停止状態のとき、C1E CPU省電力機能の有効/無効を切り替えます。有効になっているとき、CPUコア周波数と電圧はシステムの停止状態の間削減され、消費電力を抑えます。(既定値: Disabled)

Virtualization

Virtualization では、プラットフォームが独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行します。仮想化では、1 つのコンピュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値: Disabled)

AMD K8 Cool&Quiet control

▶ Auto AMD Cool'n'Quiet ドライブでは CPU と VID をダイナミックに調整し、コンピュータからの熱出力とその消費電力を減少します。(既定値)
▶ Disabled この機能を無効にします。

Hard Disk Boot Priority

取り付けられたハードドライブからオペレーティングシステムをロードする順序が指定されます。上または下矢印キーを使用してハードドライブを選択し、次にプラスキー <+> (または <PageUp>) またはマイナスキー <-> (または <PageDown>) を押してリストの上または下に移動します。このメニューを終了するには、<ESC> を押します。

First/Second/Third Boot Device

使用可能なデバイスから起動順序を指定します。上または下矢印キーを使用してデバイスを選択し、<Enter> を押して受け入れます。オプションは、フロッピー、LS120、ハードディスク、CDROM、ZIP、USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD、Legacy LAN、Disabled です。

Password Check

パスワードは、システムが起動するたびに必要か、または BIOS セットアップに入るときのみ必要かを指定します。このアイテムを設定した後、BIOS メインメニューの **Set Supervisor/User Password** アイテムの下でパスワードを設定します。

▶ Setup パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。(既定値)
▶ System パスワードは、システムを起動したり BIOS セットアッププログラムに入る際に要求されます。

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability**

ハードドライブの S.M.A.R.T. (セルフモニタリング・アナリシス・アンド・リポート・テクノロジー) 機能の有効/無効を切り替えます。この機能により、システムはハードドライブの読み込み/書き込みエラーを報告し、サードパーティのハードウェアモニタユーティリティがインストールされているとき、警告を発行することができます。(既定値: Disabled)

☞ **Away Mode**

Windows XP Media Center オペレーティングシステムで Away Mode の有効/無効を切り替えます Away Mode により、システムはオフになっているように見える低出力モードで入っている間に、実行されていないタスクをサイレントに実行します。(既定値: Disabled)

☞ **Full Screen LOGO Show**

システム起動時に、GIGABYTE ロゴを表示するかどうかを決定します。Disabled では、標準の POST メッセージが表示されます。(既定値: Enabled)

☞ **Backup BIOS Image to HDD**

BIOS画像ファイルをハードドライブにコピーします。システム BIOS が破損した場合、この画像ファイルから回復されます。(既定値: Disabled)

☞ **Init Display First**

取り付けた PCI グラフィックスカードまたは PCI Express グラフィックスカードから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定します。

▶ PCI 最初のディスプレイとして PCI グラフィックスカードを設定します。(既定値)

▶ PEG 最初のディスプレイとして、PCIEX16 スロットで PCI Express グラフィックカードを設定します。

▶ PEG1 最初のディスプレイとして、PCIEX8 スロットで PCI Express グラフィックカードを設定します。

2-6 Integrated Peripherals

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Integrated Peripherals		
OnChip IDE Channel	[Enabled]	Item Help
OnChip SATA Controller	[Enabled]	Menu Level ▶
OnChip SATA Type	[Native IDE]	
x OnChip SATA Port4/5 Type	IDE	
Onboard ESATA Controller	[Enabled]	
Onboard ESATA Mode	[IDE]	
Onboard SATA3 controller	[Enabled]	
Onboard SATA3 Mode	[IDE]	
GSATA RAID Configuration	[Press Enter]	
Onboard LAN Function	[Enabled]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard Audio Function	[Enabled]	
Onboard 1394 Function	[Enabled]	
Onboard USB 3.0 Controller	[Enabled]	
OnChip USB Controller	[Enabled]	
USB EHCI Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Enabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F6: Fail-Safe Defaults
		F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Integrated Peripherals		
Legacy USB storage detect	[Enabled]	Item Help
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	Menu Level ▶
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F6: Fail-Safe Defaults
		F7: Optimized Defaults

☞ OnChip IDE Channel

統合された IDE コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

☞ OnChip SATA Controller

統合されたSATAコントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

☞ OnChip SATA Type (AMD SB750、SATA2_0~SATA2_3 コネクタ)

統合されたSATA2_0~SATA2_3 コントローラの動作モードを構成します。

▶ Native IDE SATA コントローラが Native IDE モードで動作します。(既定値)

ネーティブモードをサポートするオペレーティングシステムをインストールする場合、Native IDEモードを有効にします。

▶ RAID SATA コントローラに対して RAID を有効にします。

- ▶ AHCI SATAコントローラをAHCIモードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがNative Command QueuingおよびホットプラグなどのアドバンストシリアルATA機能を有効にできるインターフェイス仕様です。
- ☞ **OnChip SATA Port4/5 Type (AMD SB750、SATA2_4~SATA2_5 コネクタ)**
OnChip SATA Type が RAID または AHCI に設定されているときのみ、このオプションを構成できます。統合された SATA2_4/SATA2_5 コネクタの動作モードを構成します。
 - ▶ IDE SATAコントローラに対して RAID を無効にし、SATAコントローラをPATAモードに構成します。(既定値)
 - ▶ As SATA Type モードは、OnChip SATA Type 設定によって異なります。
- ☞ **Onboard ESATA controller (背面パネルのJMicron JMB362チップ、eSATAコネクタ)**
JMicron JMB362チップに統合されたSATAコントローラの有効/無効を切り替えます。
(既定値: Enabled)
- ☞ **Onboard ESATA Mode (背面パネルのJMicron JMB362チップ、eSATAコネクタ)**
JMicron JMB362チップに統合されたSATAコントローラ用のRAIDの有効/無効を切り替えるか、SATAコントローラをAHCIモードに構成します。
 - ▶ IDE IDEはSATAコントローラのRAIDを無効にし、SATAコントローラをIDEモードに構成します。
 - ▶ AHCI SATAコントローラをAHCIモードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがネーティブコマンド待ち行列およびホットプラグなどのアドバンストシリアルATA機能を有効にできるインターフェイス仕様です。(既定値)
 - ▶ RAID SATAコントローラに対してRAIDを有効にします。
- ☞ **Onboard SATA3 controller (Marvell 9128チップ、GSATA3_6/7 コネクタ)**
Marvell 9128チップに統合されたSATAコントローラの有効/無効を切り替えます。
(既定値: Enabled)
- ☞ **Onboard SATA3 Mode (Marvell 9128チップ、GSATA3_6/7 コネクタ)**
Marvell 9128チップに統合されたSATAコントローラをAHCIモードに構成するかどうかを決定します。
 - ▶ IDE SATAコントローラをIDEモードに構成します。(既定値)
 - ▶ AHCI SATAコントローラをAHCIモードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがネーティブコマンド待ち行列およびホットプラグなどのアドバンストシリアルATA機能を有効にできるインターフェイス仕様です。
- ☞ **GSATA RAID Configuration (Marvell 9128チップ、GSATA3_6/7 コネクタ)**
Marvell 9128 SATAコントローラに対してRAIDを設定します。RAIDアレイの構成の説明については、第5章「SATA/ハードドライブを構成する」を参照してください。
- ☞ **Onboard LAN Function**
オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製アドインネットワークカードをインストールする場合、この項目を **Disabled** に設定します。
- ☞ **Onboard LAN Boot ROM**
オンボードLANチップに統合された起動ROMをアクティブにするかどうかを決定します。
(既定値: Disabled)

SMART LAN1/LAN2 (LAN ケーブル診断機能)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
SMART LAN

Start detecting at Port....	Item Help
Part1-2 Status = Open / Length = 0m	Menu Level ►►
Part3-6 Status = Open / Length = 0m	
Part4-5 Status = Open / Length = 0m	
Part7-8 Status = Open / Length = 0m	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

このマザーボードは、付属の LAN ケーブルのステータスを検出するために設計されたケーブル診断機能を組み込んでいます。この機能は、配線問題を検出し、障害またはショートまでのおおよその距離を報告します。LAN ケーブルの診断については、以下の情報を参照してください：

LAN ケーブルが接続しているとき...

LAN ケーブルがマザーボードに接続されていない場合、ワイヤの 4 つのペアの **Status** フィールドがすべて表示されます。**Open** および **Length** フィールドは、上の図で示すように **0m** を示しています。

LAN ケーブルが正常に機能しないとき...

Gigabit ハブまたは 10/100 Mbps ハブに接続された LAN ケーブルでケーブル問題が検出されない場合、以下のメッセージが表示されます：

Start detecting at Port....
Link Detected --> 100Mbps
Cable Length= 30m

►► Link Detected 伝送速度を表示します

►► Cable Length 接続された LAN ケーブルのおおよその長さを表示します。

注：Gigabit ハブは MS-DOS モードでは 10/100 Mbps の速度でのみ作動します。Windows では、または LAN Boot ROM がアクティブになっているときは 10/100/1000 Mbps の標準速度で作動します。

ケーブル問題が発生したとき...

ワイヤの特定のペアでケーブル問題が発生した場合、**Status** フィールドには **Short** と表示され、表示された長さが障害またはショートまでのおおよその距離になります。

例：Part1-2 Status = Short / Length = 2m

説明：障害またはショートは、Part 1-2 の約 2m で発生しました。

注：Part 4-5 と Part 7-8 は 10/100 Mbps 環境では使用されないため、その **Status** フィールドは **Open** と表示され、表示された長さが接続された LAN ケーブルのおおよその長さとなります。

- ☞ **Onboard Audio Function**
オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製アドインオーディオカードをインストールする場合、この項目を **Disabled** (無効) に設定します。
- ☞ **Onboard 1394 Function**
オンボード IEEE 1394 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **Onboard USB 3.0 Controller (NEC USB 3.0コントローラ)**
NEC USB 3.0コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **OnChip USB Controller**
統合された USB コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
Disabled では、以下のUSB機能がすべてオフになります。
- ☞ **USB EHCI Controller**
統合された USB 2.0 コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **USB Keyboard Support**
MS-DOS で USB キーボードを使用できるようにします。(既定値: Enabled)
- ☞ **USB Mouse Support**
MS-DOS で USB マウスを使用できるようにします。(既定値: Disabled)
- ☞ **Legacy USB storage detect**
POST中にUSBフラッシュドライブやUSBハードドライブなどの、USBストレージデバイスを検出するかどうかを決定します。(既定値: Enabled)
- ☞ **Onboard Serial Port 1**
最初のシリアルポートの有効/無効を切り替え、そのベース I/O アドレスと対応する割り込みを指定します。操作は、Auto、2F8/IRQ3、3F8/IRQ4 (既定値)、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled です。

2-7 Power Management Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Power Management Setup		
		Item Help Menu Level ▶
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	
Soft-Off by Power button	[Instant-off]	
USB Wake Up from S3	[Enabled]	
Modem Ring Resume	[Disabled]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
HPET Support (注)	[Enabled]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
Power-On by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month)	Everyday	
x Resume Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
EuP Support	[Disabled]	

↑↓↔: Move Enter: Select +-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type

システムがサスペンドに入るとき、ACPI スリープ状態を指定します。

- » S1(POS) システムは、ACPI S1 (パワーオンサスペンド) スリープ状態に入ります。S1 スリープ状態で、システムはサスペンド状態に入っていると表示され、低出力モードに留まります。システムは、いつでも復元できます。
- » S3(STR) システムは、ACPI S3 (RAM にサスペンド) スリープ状態に入ります(既定値)。S3 スリープ状態で、システムはオフとして表示され、S1 状態の場合より電力を消費しません。呼び起こしデバイスまたはイベントにより信号を送られると、システムは停止したときの状態に戻ります。

☞ Soft-Off by Power button

パワーボタンを使用して、MS-DOS モードでコンピュータをオフにする方法を設定します。

- » Instant-Off パワーボタンを押すと、システムは直ちにオフになります。(既定値)
- » Delay 4 Sec. パワーボタンを 4 秒間押し続けると、システムはオフになります。パワーボタンを押して 4 秒以内に放すと、システムはサスペンドモードに入れます。

☞ USB Wake Up from S3

USB デバイスからの呼び起こし信号により、ACPI S3 スリープ状態からシステムを呼び起します。(既定値: Enabled)

☞ Modem Ring Resume

呼び起こし機能をサポートするモデムからの呼び起こし信号により、ACPI スリープ状態からシステムを呼び起します。(既定値: Disabled)

(注) Windows Vista オペレーティングシステムでのみサポートされます。

☞ PME Event Wake Up

PCI または PCIe デバイスからの呼び起こし信号により、ACPI スリープ状態からシステムを呼び起します。注: この機能を使用するには、+5VSB リード線に少なくとも 1A を提供する ATX 電源装置が必要です。(既定値: Enabled)

☞ HPET Support^(注)

Windows Vista オペレーティングシステムに対して HPET(高精度イベントタイマー)の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

☞ Power On By Mouse

PS/2 キーボード呼び起こしイベントにより、システムをオンにします。

注: この機能を使用するには、+5VSB リードで 1A 以上を提供する ATX 電源装置が必要です。

▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)

▶ Double Click PS/2 マウスの左ボタンをダブルクリックしてシステムをオンにします。

☞ Power On By Keyboard

PS/2 キーボード呼び起こしイベントにより、システムをオンにします。

注: +5VSB リード線に少なくとも 1A を提供する ATX 電源装置が必要です。

▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)

▶ Password 1~5 文字でシステムをオンスするためのパスワードを設定します。

▶ Any KEY キーボードのどれかのキーを押してシステムをオンにします。

▶ Keyboard 98 Windows 98 キーボードの POWER ボタンを押すと、システムがオンになります。

☞ KB Power ON Password

Power On by Keyboard が **Password** に設定されているとき、パスワードを設定します。このアイテムで <Enter> を押して 5 文字以内でパスワードを設定し、<Enter> を押して受け入れます。システムをオンにするには、パスワードを入力し <Enter> を押します。

注: パスワードをキャンセルするには、このアイテムで <Enter> を押します。パスワードを求められたとき、パスワードを入力せずに <Enter> を再び押すとパスワード設定が消去されます。

☞ AC Back Function

AC 電力が失われたときから電力を回復した後のシステムの状態を決定します。

▶ Soft-Off AC 電力を回復した時点でも、システムはオフになっています。(既定値)

▶ Full-On AC 電力を回復した時点で、システムはオンになります。

▶ Memory AC 電力が回復した時点で、システムは電力を失う直前の状態に戻ります。

☞ Power-On by Alarm

希望するときにシステムのパワーをオンにするかどうかを決定します。(既定値: Disabled)
有効になっている場合、日付と時刻を以下のように設定してください:

▶ Date (of Month) Alarm: 毎日または指定された日のそれぞれの時刻に、システムのパワーをオンにします。

▶ Resume Time (hh: mm: ss): システムのパワーを自動的にオンにする時刻を設定します。

注: この機能を使用しているとき、不適切にオペレーティングシステムから遮断したり AC 電源からコードを抜かないでください。そうでないと、設定は有効になりません。

☞ EuP Support

S5(シャットダウン)状態の場合、システムで使用する電力を1W未満に抑えるかどうかを決定します。(既定値: Disabled)

注: この項目が **Enabled** (有効) に設定されているとき、次の機能は使用できなくなります:
PMEイベント呼び起こし、マウスによる電源オン、キーボードによる電源オン、呼び起こし LAN。

(注) Windows Vista オペレーティングシステムでのみサポートされます。

2-8 PC Health Status

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software PC Health Status		Item Help
Hardware Thermal Control	[Enabled]	Menu Level ▶
Reset Case Open Status	[Disabled]	
Case Opened	No	
Vcore	1.364V	
DDR3 1.5V	1.536V	
+3.3V	3.280V	
+12V	12.048V	
Current System Temperature	38°C	
Current CPU Temperature	36°C	
Current CPU FAN Speed	1962 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN2 Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software PC Health Status		Item Help
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	Menu Level ▶
System Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Hardware Thermal Control

CPU過熱保護機能の有効/無効を切り替えます。有効になっているとき、CPUが過熱すると、CPUコア電圧と速度が下がります。(既定値: Enabled)

☞ Reset Case Open Status


前のシャーシ侵入ステータスの記録を保存または消去します。Enabled では前のシャーシ侵入ステータスのレコードを消去し、Case Opened フィールドが次に起動するとき "No" を表示します。(既定値: Disabled)

☞ Case Opened

マザーボード CI ヘッダに接続されたシャーシ侵入検出デバイスの検出ステータスを表示します。システムシャーシカバーを取り外すと、このフィールドは "Yes" を表示し、カバーを取り外さない場合、"No" を表示します。シャーシ侵入ステータスのレコードを消去するには、Reset Case Open Status を Enabled に設定し、設定を CMOS に保存し、システムを再起動します。


- ☞ **Current Voltage(V) Vcore/DDR3 1.5V/+3.3V/+12V**
現在のシステム電圧を表示します。
- ☞ **Current System/CPU Temperature**
現在のシステム/CPU 温度を表示します。
- ☞ **Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM)**
現在の CPU/システム/電源ファンの速度を表示します。
- ☞ **CPU Warning Temperature**
CPU 温度の警告しきい値を設定します。CPU 温度がしきい値を超えると、BIOS は警告音を出します。オプションは、Disabled (既定値)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F です。
- ☞ **CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning**
CPU/システム/電源ファンが接続されているか失敗したかで、システムは警告を出します。これが発生したときは、ファンの状態またはファン接続をチェックしてください。(既定値: Disabled)
- ☞ **CPU Smart FAN Control**
CPU ファン速度のコントロールの有効/無効を切り替えます。Enabled にすると、CPU ファンは CPU 温度によって異なる速度で作動できます。システム要件に基づき、EasyTune でファン速度を調整できます。無効にすると、CPU ファンは全速で作動します。(既定値: Enabled)
- ☞ **CPU Smart FAN Mode**
CPU ファン速度の制御方法を指定します。CPU Smart FAN Control が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。
 - ▶ Auto BIOS は取り付けられた CPU ファンのタイプを自動的に検出し、最適の CPU ファン制御モードを設定します。(既定値)
 - ▶ Voltage 3 ピン CPU ファンに対して電圧モードを設定します。
 - ▶ PWM 4 ピン CPU ファンに対して PWM モードを設定します。
- ☞ **System Smart FAN Control**
システムファンの速度コントロール機能の有効/無効を切り替えます。Enabled では、システム温度に従って異なる速度でシステムファンを動作します。システム要件に基づいて、EasyTune でファン速度を調整します。無効の場合、システムファンは最高速度で作動します。(既定値: Enabled)

2-9 Load Fail-Safe Defaults




このアイテムで **<Enter>** を押し **<Y>** キーを押すと、もっとも安全な BIOS 既定値設定がロードされます。システムが不安定になった場合、マザーボードのもっとも安全でもっとも安定した BIOS 設定である、フェールセーフ既定値をロードしてください。

2-10 Load Optimized Defaults



このアイテムで **<Enter>** を押し **<Y>** キーを押すと、最適な BIOS 既定値設定がロードされます。BIOS 既定値設定により、システムは最適の状態で作動します。BIOS を更新した後、または CMOS 値を消去した後、最適化既定値を常にロードします。

2-11 Set Supervisor/User Password



このアイテムで <Enter> を押して 8 文字以内でパスワードを入力し、<Enter> を押します。パスワードを確認するように求められます。パスワードを再入力し、<Enter>を押します。

BIOSセットアッププログラムでは、次の 2 種類のパスワード設定ができます：

☞ Supervisor Password

システムパスワードが設定され、Advanced BIOS Features で Password Check アイテムが Setup に設定されているとき、BIOS セットアップに入り、BIOS を変更するには、管理者パスワードを入力する必要があります。


Password Check アイテムが System に設定されているとき、システム起動時および BIOS セットアップを入力するには、管理者パスワード（または、ユーザーパスワード）を入力する必要があります。

☞ User Password

Password Check アイテムが System に設定されているとき、システム起動時に管理者パスワード（または、ユーザーパスワード）を入力してシステムの起動を続行する必要があります。BIOS セットアップで、BIOS 設定を変更したい場合、管理者パスワードを入力する必要があります。ユーザーパスワードは、BIOS 設定を表示するだけで変更は行いません。


パスワードを消去するには、パスワードアイテムで <Enter> を押しパスワードを要求されたとき、<Enter> を再び押します。「PASSWORD DISABLED」というメッセージが表示され、パスワードがキャンセルされたことを示します。

2-12 Save & Exit Setup



このアイテムで **<Enter>** を押し、**<Y>** キーを押します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。**<N>** または **<Esc>** を押して、BIOS セットアップメインメニューに戻ります。

2-13 Exit Without Saving



このアイテムで **<Enter>** を押し、**<Y>** キーを押します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。**<N>** または **<Esc>** を押して、BIOS セットアップメインメニューに戻ります。

第3章 ドライバのインストール




- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールします。
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードドライバを光学のドライブに挿入します。ドライバの自動実行スクリーンは、以下のスクリーンショットで示されたように、自動的に表示されます。(ドライバの自動実行スクリーンが自動的に表示されない場合、マイコンピュータに移動し、光ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します)。

3-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)



ドライバディスクを挿入すると、「Xpress Install」がシステムを自動的にインストールし、インストールに推奨されるすべてのドライバをリストアップします。Install All (すべてインストール) ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が推奨されたすべてのドライバをインストールします。または、Install Single Items(単一項目のインストール)をクリックして、インストールするドライバを手動で選択します。



- 「Xpress Install」がドライバをインストールしているときに表示されるポップアップダイアログボックス(たとえば、**Found New Hardware Wizard**)を無視してください。そうでないと、ドライバのインストールに影響を及ぼす可能性があります。
- デバイスドライバには、ドライバのインストールの間にシステムを自動的に再起動するものもあります。その場合は、システムを再起動した後、Xpress Install がその他のドライバを引き続きインストールします。
- ドライバがインストールされたら、オンスクリーンの指示に従ってシステムを再起動してください。マザーボードのドライバディスクに含まれる他のアプリケーションをインストールすることができます。
- Windows XP オペレーティングシステム下で USB 2.0 ドライバをサポートする場合、Windows XP Service Pack 1 以降をインストールしてください。SP1 以降をインストールした後、**Universal Serial Bus Controller in Device Manager** にクエスチョンマークがまだ付いている場合、(マウスを右クリックし **Uninstall** を選択して)クエスチョンマークを消してからシステムを再起動してください。(システムは USB 2.0 ドライバを自動検出してインストールします)。

3-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)

このページでは、GIGABYTE が開発したすべてのツールとアプリケーション、および一部の無償ソフトウェアが表示されます。アイテムに続く Install (インストール) ボタンを押して、そのアイテムをインストールできます。



3-3 Technical Manuals (技術マニュアル)

このページでは GIGABYTE のアプリケーションガイド、このドライバディスクのコンテンツの説明、およびマザーボードマニュアルをご紹介します。




3-4 Contact (連絡先)

GIGABYTE Taiwan 本社または全世界の支社の連絡先情報の詳細については、このページの URL をクリックし GIGABYTE Web サイトにリンクしてください。




3-5 System (システム)

このページでは、基本システム情報をご紹介します。



3-6 Download Center (ダウンロードセンター)

BIOS、ドライバ、またはアプリケーションを更新するには、Download Center (ダウンロードセンター) ボタンをクリックして GIGABYTE の Web サイトにリンクします。BIOS、ドライバ、またはアプリケーションの最新バージョンが表示されます。



第4章 固有の機能

4-1 Xpress Recovery2



Xpress Recovery2 はシステムデータを素早く圧縮してバックアップしたり、復元を実行したりするユーティリティです。NTFS、FAT32、および FAT16 ファイルシステムをサポートしているため、Xpress Recovery2 では PATA および SATA ハードドライブ上のデータをバックアップして、それを復元することができます。

始める前に：

- Xpress Recovery2 は、オペレーティングシステムの最初の物理ハードドライブ^(注)をチェックします。Xpress Recovery2 はオペレーティングシステムをインストールした最初の物理ハードドライブのみをバックアップ/復元することができます。
- Xpress Recovery2 はハードドライブの最後のバックアップファイルを保存し、あらかじめ割り当てられた容量が十分に残っていることを確認します（10 GB 以上を推奨します。実際のサイズ要件は、データ量によって異なります）。
- オペレーティングシステムとドライバをインストールした後、直ちにシステムをバックアップすることをお勧めします。
- データ量とハードドライブのアクセス速度は、データをバックアップ/復元する速度に影響を与えます。
- ハードドライブの復元よりバックアップする方が、長く時間がかかります。

システム要件：


- 512 MB 以上のシステムメモリ
- VESA 互換のグラフィックスカード
- Windows XP with SP1 以降、Windows Vista

• Xpress Recovery および Xpress Recovery2 は異なるユーティリティです。たとえば、Xpress Recovery で作成されたバックアップファイルは Xpress Recovery2 を使用して復元することはできません。
• USB ハードドライブはサポートされません。
• RAID/AHCI モードのハードドライブはサポートされません。

インストールと設定：

システムの電源をオンにして Windows Vista セットアップディスクからブートします。

A. Windows Vista のインストールとハードドライブの分割



ステップ 1:


Drive options をクリックします。



ステップ 2:


New をクリックします。

(注) Xpress Recovery2 は、次の順序で最初の物理ハードドライブをチェックします：最初の PATA IDE コネクタ、2 番目の PATA IDE コネクタ、最初の SATA コネクタ、2 番目の SATA コネクタなど。たとえば、ハードドライブが最初の IDE および最初の SATA コネクタに接続されているとき、最初の IDE コネクタのハードドライブが最初の物理ドライブになります。ハードドライブが 2 番目の IDE および最初の SATA コネクタに接続されているとき、最初の SATA コネクタのハードドライブが最初の物理ドライブになります。




ステップ3:

ハードドライブをパーティションで区切っているとき、空き領域(10 GB 以上を推奨します。実際のサイズ要件は、データの量によって異なります)が残っていることを確認し、オペレーティングシステムのインストールを開始します。



ステップ4:

オペレーティングシステムをインストールしたら、デスクトップの **Computer** アイコンを右クリックし、**Manage** を選択します。**Disk Management** をポイントして、ディスク割り当てをチェックします。



ステップ5:

Xpress Recovery2 はバックアップファイルを空き領域(上部の黒いストライプ)に保存します。十分な空き領域がない場合、Xpress Recovery2 はバックアップファイルを保存できません。

B. Xpress Recovery2 へのアクセス


- マザーボードドライバディスクから起動して、初めて Xpress Recovery2 にアクセスします。Press any key to startup Xpress Recovery2, というメッセージが表示されたら、どれかのキーを押して Xpress Recovery2 に入ります。
- 初めて Xpress Recovery2 でバックアップ機能を使用した後、Xpress Recovery2 はハードドライブに永久的に保存されます。後で Xpress Recovery2 に入るには、POST 中に **<F9>** を押してください。

C. Xpress Recovery2 でのバックアップ機能の使用



ステップ1:

BACKUP を選択して、ハードドライブデータのバックアップを開始します。



ステップ2:


終了したら、**Disk Management** に移動してディスク割り当てをチェックします。

D. Xpress Recovery2 での復元機能の使用



システムが故障した場合、**RESTORE** を選択してハードドライブへのバックアップを復元します。それまでバックアップが作成されていない場合、**RESTORE** オプションは表示されません。

E. バックアップの削除



ステップ1:
バックアップファイルを削除する場合、**MOVE** を選択します。

ステップ2:
バックアップファイルを削除すると、バックアップされた画像ファイルは **Disk Management** からなくなり、ハードドライブのスペースが開放されます。

F. Xpress Recovery2を終了する



REBOOT を選択して Xpress Recovery2 を終了します。

4-2 BIOS 更新ユーティリティ

GIGABYTE マザーボードには、Q-Flash™ と @BIOS™ の 2 つの固有 BIOS 更新が含まれています。GIGABYTE Q-Flash と @BIOS は使いやすく、MSDOS モードに入らずに BIOS を更新することができます。さらに、このマザーボードは DualBIOS™ 設計を採用して、物理 BIOS チップをさらに 1 つ追加することによって保護を強化しコンピュータの安全と安定性を高めています。



DualBIOS™ とは？

デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバックアップ BIOS の 2 つの BIOS が搭載されています。通常、システムはメイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOS が次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新できないようになっています。



Q-Flash™ とは？

Q-Flash があれば、Q-Flash や Window のようなオペレーティングシステムに入らずにシステム BIOS を更新することができます。BIOS に組み込まれた Q-Flash ツールにより、複雑な BIOS フラッシングプロセスを踏むといった煩わしさから開放されます。



@BIOS™ とは？

@BIOS により、Windows 環境に入っている間にシステム BIOS を更新することができます。@BIOS は一番近い @BIOS サーバーサイトから最新の @BIOS ファイルをダウンロードし、BIOS を更新します。

4-2-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に

1. GIGABYTE の Web サイトから、マザーボードモデルに一致する最新の圧縮された BIOS 更新ファイルをダウンロードします。
2. ファイルを抽出し、新しい BIOS ファイル（たとえば、79XTAUD4.F1）をフロッピーディスク、USB フラッシュドライブ、またはハードドライブに保存します。注：USB フラッシュドライブまたはハードドライブは、FAT32/16/12 ファイルシステムを使用する必要があります。
3. システムを再起動します。POST の間、<End> キーを押して Q-Flash に入ります。注：POST 中に <End> キーを押すことによって、または BIOS セットアップで <F8> キーを押すことによって、Q-Flash にアクセスすることができます。ただし、BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブ、または独立した IDE/SATA コントローラに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST 中に <End> キーを使用して Q-Flash にアクセスします。

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2009, Award Software, Inc.
GA-790XTA-UD4 D5



: BIOS Setup <F9>: XpressRecovery2 <F12>: Boot Menu <End>: Qflash
10/29/2009-RD780-SB750-7A66AG00C-00



BIOS フラッシングは危険性を含んでいるため、注意して行ってください。BIOS の不適切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。

B. BIOS を更新する

BIOS を更新しているとき、BIOS ファイルを保存する場所を選択します。次の手順では、BIOS ファイルをフロッピーディスクに保存していると仮定しています。


ステップ 1:

1. BIOS ファイルを含むフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
Q-Flash のメインメニューで、上矢印キーまたは下矢印キーを使用して **Update BIOS from Drive** を選択し、<Enter> を押します。



- **Save Main BIOS to Drive** オプションにより、現在の BIOS ファイルを保存することができます。
- Q-Flash は FAT32/16/12 ファイルシステムを使用して、USB フラッシュドライブまたはハードドライブのみをサポートします。
- BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブ、または独立した IDE/SATA コントローラに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST 中に <End> キーを使用して Q-Flash にアクセスします。

2. **Floppy A** を選択し <Enter> を押します。



3. BIOS 更新ファイルを選択し、<Enter> を押します。



BIOS 更新ファイルが、お使いのマザーボードモデルに一致していることを確認します。

ステップ 2:


フロッピーディスクから BIOS ファイルを読み込むシステムのプロセスは、スクリーンに表示されます。“Are you sure to update BIOS?” というメッセージが表示されたら、<Enter> を押して BIOS 更新を開始します。モニタには、更新プロセスが表示されます。



- システムが BIOS を読み込み/更新を行っているとき、システムをオフにしたり再起動したりしないでください。
- システムが BIOS を更新しているとき、フロッピーディスク、USB フラッシュドライブ、またはハードドライブを取り外さないでください。

ステップ 3:

更新プロセスが完了したら、何れかのキーを押してメインメニューに戻ります。




ステップ 4:

<Esc> を押し、次に <Enter> を押して Q-Flash を終了し、システムを再起動します。システムが起動したら、新しい BIOS バージョンが POST スクリーンに存在することを確認する必要があります。

ステップ 5:

POST 中に、<Delete> キーを押して BIOS セットアップに入ります。Load Optimized Defaults を選択し、<Enter> を押して BIOS 既定値をロードします。BIOS が更新されるとシステムはすべての周辺装置を再検出するため、BIOS 既定値を再ロードすることをお勧めします。



<Y> を押して BIOS 既定値をロードします。

ステップ 6:

Save & Exit Setup を選択したら <Y> を押して設定を CMOS に保存し、BIOS セットアップを終了します。システムが再起動すると、手順が完了します。

4-2-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に

1. Windows で、すべてのアプリケーションと TSR (メモリ常駐型) プログラムを閉じます。これにより、BIOS 更新を実行しているとき、予期せぬエラーを防ぐのに役立ちます。
2. BIOS 更新プロセスの間、インターネット接続が安定しており、インターネット接続が中断されないことを確認してください (たとえば、停電やインターネットのスイッチオフを避ける)。そうしないと、BIOS が破損したり、システムが起動できないといった結果を招きます。
3. @BIOS を使用しているとき、G.O.M. (企業オンライン管理) 機能を使用しないでください。
4. 不適切な BIOS フラッシングに起因する BIOS 損傷またはシステム障害は GIGABYTE 製品の保証の対象外です。

B. @BIOS を使用する



1. インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する:

Update BIOS from GIGABYTE Server (GIGABYTE サーバーから BIOS の更新) をクリックし、一番近い @BIOS サーバーを選択し、お使いのマザーボードモデルに一致する BIOS ファイルをダウンロードします。オンスクリーンの指示に従って完了してください。

マザーボードの BIOS 更新ファイルが @BIOS サーバーサイトに存在しない場合、GIGABYTE の Web サイトから BIOS 更新ファイルを手動でダウンロードし、以下の「インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する」の指示に従ってください。

2. インターネット更新機能を使用せずに BIOS を更新する:

Update BIOS from File (ファイルから BIOS を更新) をクリックし、インターネットからまたは他のソースを通して取得した BIOS 更新ファイルの保存場所を選択します。オンスクリーンの指示に従って、完了してください。

3. 現在の BIOS をファイルに保存:

Save Current BIOS (現在の BIOS の保存) をクリックして、現在の BIOS ファイルを保存します。

4. BIOS 更新後に BIOS 既定値のロード:

Load CMOS default after BIOS update (BIOS 更新後に CMOS 既定値) のロード チェックボックスを選択すると、BIOS が更新されシステムが再起動した後、システムは BIOS 既定値を自動的にロードします。

C. BIOS を更新した後

BIOS を更新した後、システムを再起動してください。



BIOS 更新が、お使いのマザーボードモデルにフラッシュされ、一致していることを確認します。間違った BIOS ファイルで BIOS を更新すると、システムは起動しません。

4-3 EasyTune 6

GIGABYTE の EasyTune 6 は使いやすいインターフェイスで、ユーザーが Windows 環境でシステム設定を微調整したりオーバークロック/過電圧を行ったりできます。使いやすい EasyTune 6 インターフェイスには CPU とメモリ情報のタブ付きページも含まれ、ユーザーは追加ソフトウェアをインストールする必要なしに、システム関連の情報を読み取れるようになります。

EasyTune 6 のインターフェイス



タブ情報	機能
CPU	CPU タブでは、取り付けた CPU とマザーボードに関する情報が得られます。
Memory (メモリ)	Memory (メモリ) タブでは、取り付けたメモリモジュールに関する情報が得られます。特定スロットのメモリモジュールを選択してその情報を見ることができます。
Tuner	Tuner (チューナー) タブは、システムクロック設定と電圧を変更します。 <ul style="list-style-type: none">Easy mode (簡単モード) では、CPU FSB 飲みを調整します。Advanced mode (拡張モード) では、スライダを使用してシステムのクロック設定と電圧設定を個別に変更します。Easy Boost は使いやすい自動オーバークロッキング機能です^(注1)。有効になっているとき、システムがハングするまであらゆる種類のオーバークロッキング構成が自動的に試みられます。再起動後、システムはテストされた最適な構成で作動し、CPUが最高のオーバークロッキングパフォーマンスを達成します。Core Boost はAdvanceモードでのみ設定できます。Core Boost^(注2)が有効になっているとき、隠れたCPUコアをアンロックしたり、アクティブになっているコアを無効にしたりできます^(注3)。Save (保存) では、現在の設定を新しいプロファイル(.txtファイル)で保存します。Load (ロード) では、プロファイルから以前の設定をロードします。 変更を行った後、Set をクリックしてこれらの変更を有効にするか、Default をクリックしてデフォルト値に戻してください。
Graphics	Graphics (グラフィックス) タブでは、ATIまたはNVIDIAグラフィックスカード用のコアクロックとメモリクロックを変更します。
Smart	Smart (スマート) タブでは、C.I.A.2レベルとスマートファンモードを指定します。 Smart Fan Advance Mode (スマートファン拡張モード) では、設定したCPU温度しきい値に基づいて CPU ファン速度を直線的に変更することができます。
HW Monitor (HW モニタ)	HW Monitor (HW モニタ) タブでは、ハードウェアの温度、電圧およびファン速度を監視し、温度/ファン速度アラームを設定します。ブザーからアラートサウンドを選択したり、独自のサウンドファイル (.wavファイル) を使用できます。

(注1) Easy Boostを有効にする前に、通知領域でEasyTune 6アイコン アイコンを右クリックします。「Auto overclock last tune on the next reboot」を選択して、再起動後最適のオーバークロッキング構成でシステムが作動するようにします。

(注2) 設定を有効にするには、Core Boostを有効にした後でコンピュータを再起動してください。

(注3) 有効/無効にできるCPUコアの数は、使用されるCPUによって異なります。

EasyTune 6 の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。淡色表示になったエリアは、アイテムが設定できないか、機能がサポートされていないことを示しています。

オーバークロック/過電圧を間違って実行すると CPU、チップセット、またはメモリなどのハードウェアコンポーネントが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。オーバークロック/過電圧を実行する前に、EasyTune 6 の各機能を完全に理解していることを確認してください。システムが不安定になったり、その他の予期せぬ結果が発生する可能性があります。


4-4 Easy Energy Saver (簡単なエナジーセーバー)

GIGABYTE Easy Energy Saver はボタンをクリックするだけで、並ぶものない省電力を実現する革命的な技術です。高度な独自開発のソフトウェア設計を採用した GIGABYTE Easy Energy Saver は、コンピュータの性能を犠牲にすることなしに、きわめて優れた省電力と機能強化された電力効率を提供することができます。

The Easy Energy Saver Interface (Easy Energy Saver のインターフェイス)

A. Meter Mode (メーター モード)

メーター モードで、GIGABYTE Easy Energy Saver が一定時間に節約した電力量を表示します。




Meter Mode (メーター モード) - ボタン情報テーブル

	ボタンの説明
1	ダイナミック エネルギーセーバー オン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: Off)
2	ダイナミック CPU 周波数機能のオン/オフスイッチ (既定値: Off) (注1)
3	CPU スロットディスプレイ
4	CPU 電圧表示
5	3 レベル CPU 電圧スイッチ (既定値: 1) (注2)
6	現在の CPU 消費電力
7	メーター時間
8	パワーセービング (時間に基づく計算機のパワーセービング)
9	メータータイマーのリセットスイッチ
10	メーター モードスイッチ
11	合計モードスイッチ
12	終了 (アプリケーションはステルスマードに入ります)
13	最小化 (アプリケーションはタスクバーで実行し続けます)
14	情報/ヘルプ
15	ライブユーティリティ更新 (最新のユーティリティバージョンをチェック)

- 上記のデータは参考専用です。実際のパフォーマンスは、マザーボードモデルによって異なります。
- CPU パワーとパワースコアは、参考専用です。実際の結果は、テスト方式に基づいています。

B. Total Mode (合計モード)

合計モードでは、初めて Easy Energy Saver をアクティブにしてから一定期間に蓄積された合計の節電量を表示することができます^(注3)。



Total Mode (合計モード) - ボタン情報テーブル

	ボタンの説明
1	ダイナミックエネルギー サーバー オン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: Off)
2	ダイナミック CPU 周波数機能のオン/オフスイッチ (既定値: Off) ^(注1)
3	CPU スロットディスプレイ
4	CPU 電圧表示
5	3 レベル CPU 電圧スイッチ (既定値: 1) ^(注2)
6	現在の CPU 消費電力
7	時間/日付ダイナミックエネルギー サーバーを有効にする
8	合計のパワーセービング (ダイナミックエネルギー サーバーを有効にしたときの合計パワーセービング) ^(注4)
9	メーター/タイマーのリセットスイッチ
10	メーターモードスイッチ
11	終了 (アプリケーションはステルスマードになります)
12	最小化 (アプリケーションはタスクバーで引き続き実行されます)
13	情報/ヘルプ
14	ライブユーティリティ更新 (最新のユーティリティバージョンをチェック)

C. Stealth Mode (ステルスマード)

ステルスマードで、システムは再起動後も、ユーザー定義の省電力設定で作動します。アプリケーションを変更するか完全に終了する場合のみ、アプリケーションに再び入ってください。

(注1) ダイナミック周波数機能でシステムのパワーセービングを最大化すると、システムパフォーマンスが影響を受けることがあります。


(注2) 1: 標準パワーセービング (既定値); 2: 拡張パワーセービング; 3: 最高のパワーセービング

(注3) Easy Energy Saver が有効な状態にあるときのみ節約された総電力量は再びアクティブになるまで記録され、省電力メーターはゼロにリセットできません。

(注4) 合計省電力が 99999999 ワットになると、Easy Energy Saver Meter は自動的にリセットされます。

4-5 Q-Share

Q-Share は簡単で便利なデータ共有ツールです。LAN 接続設定と Q-Share を構成した後、データを同じネットワークのコンピュータと共有し、インターネットソースの最大限に活用することができます。



Q-Share の使用法

マザーボードドライブディスクから Q-Share をインストールしたら、スタート > すべてのプログラム > GIGABYTE > Q-Share.exe を順にポイントして、Q-Share ツールを起動します。通知領域の Q-Share アイコン を探し、このアイコンを右クリックしてデータ共有設定を構成します。



図1. 無効になったデータ共有

図2. 有効になったデータ共有

オプションの説明

オプション	説明
Connect ...	データ共有を有効にしたコンピュータを表示します。
Enable Incoming Folder ...	データ共有を有効にする
Disable Incoming Folder ...	データ共有を無効にする
Open Incoming Folder: C:\Q-ShareFolder	共有されたデータフォルダへのアクセス
Change Incoming Folder: C:\Q-ShareFolder	共有するデータフォルダを変更 ^(注)
Update Q-Share ...	Q-Share のオンライン更新
About Q-Share ...	現在の Q-Share バージョンを表示する
Exit ...	Q-Share の終了

(注) このオプションは、データ共有が有効になっていないときにのみ使用できます。

4-6 Time Repair (時刻修復)


Microsoft Volume Shadow コピーサービス技術に基づき、Time Repair では Windows Vista オペレーティングシステムでシステムデータをすばやくバックアップして復元します。修復は NTFS ファイルシステムをサポートし、PATA および SATA ハードドライブにシステムデータを復元できます。

システム復元

画面の右または下部にあるナビゲーションバーを使用してシステム復元ポイントを選択し、異なる時間にバックアップされたシステムデータを表示します。ファイル/ディレクトリを選択し、**Copy (コピー)**ボタンをクリックしてファイル/ディレクトリを復元するか、**Restore (復元)**をクリックしてシステム全体を復元します。



詳細設定画面



ボタン	機能
ON	システム復元ポイントを自動的に作成する
OFF	システム復元ポイントを自動的に作成しない
SCHEDULE	システム復元ポイントを作成する一定の間隔を設定する
CAPACITY	シャドウコピーを保存するために、使用されるハードドライブの容量のパーセンテージを設定する
TRIGGER	日に最初の起動時にシステム復元ポイントを作成する
?	時刻修復ヘルプファイルを表示する



- 使用されるハードドライブは 1 GB 以上の容量と 300 MB 以上の空きスペースが必要です。
- 各ストレージボリュームは、64 のシャドウコピーに対応しています。この制限に達したら、もっとも古いシャドウコピーが削除され復元することはできません。シャドウコピーは読み取り専用であるため、シャドウコピーのコンテンツを編集することはできません。

第5章 付録

5-1 SATA ハードドライブの設定

SATA ハードドライブを設定するには、以下のステップに従ってください：

- A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールします。
- B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定します。
- C. RAID BIOS で RAID アレイを設定します。^(注1)
- D. Windows XP 用の SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを作成します。^(注2)
- E. SATA RAID/AHCI ドライバ^(注2)とオペレーティングシステムをインストールします。

始める前に

以下を準備してください：

- ・少なくとも 2 台の SATA ハードドライブ (最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを 2 台使用することをお勧めします)。RAID を作成したくない場合、準備するハードドライブは 1 台のみで結構です。
- ・フォーマット済みの空きフロッピーディスク。
- ・Windows Vista/XP セットアップディスク。
- ・マザーボードドライブディスク。

5-1-1 オンボード SATA コントローラを設定する

A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

SATA 信号ケーブルの一方の端を SATA ハードドライブの背面に、もう一方の端をマザーボードの空いている SATA ポートに接続します。マザーボードに複数の SATA コントローラがある場合、「第1章、ハードウェアの取り付け」を参照して SATA ポート用の SATA コントローラを確認してください。(例えば、このマザーボードで、SATA2_0~SATA2_5 ポートは AMD SB750 サウスブリッジでサポートされます。) 次に電源装置から電源コネクタをハードドライブに接続します。

(注1) SATA コントローラに RAID アレイを作成しない場合、このステップをスキップしてください。

(注2) SATA コントローラを AHCI または RAID モードに設定するときに要求されます。

B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定する

BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定する

ステップ 1:

コンピュータの電源をオンにし、POST(パワーオンセルフテスト)中に <Delete> を押して BIOS セットアップに入ります。OnChip SATA ControllerがIntegrated Peripherals下で有効になっていることを確認します。SATA2_0/1/2コネクタに対してRAIDを有効にするには、OnChip SATA Typeを RAIDに設定します。SATA2_4/5コネクタに対してRAIDを有効にするには、OnChip SATA Typeを RAIDに設定し、OnChip SATA Port4/5 TypeをAs SATA Typeに設定します(図1)。




図 1

ステップ 2:

変更を保存し BIOS セットアップを終了します。



このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードの正確な設定によって異なる場合があります。表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボードおよび BIOS バージョンによって異なります。

C. RAID BIOS で RAID セットを構成する

RAID BIOS セットアップユーティリティに入って RAID アレイを構成します。RAID を作成しない場合、このステップをスキップしてください。

ステップ 1:

POST メモリテストが開始された後でオペレーティングシステムが起動を開始する前に、「Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility」(図 2) というメッセージを確認します。<Ctrl>+<F> キーをヒットして RAID BIOS セットアップユーティリティに入ります。




図 2

ステップ 2

Main Menu (メインメニュー)

BIOS RAID セットアップユーティリティに入ると、このオプション画面が最初に表示されます。(図 3)。

アレイに割り当てられたディスクドライブを表示するには、<1> を押して **View Drive Assignments** ウィンドウに入れます。

アレイを作成するには、<2> を押して **Define LD** ウィンドウに入れます。

アレイを削除するには、<3> を押して **Define LD** ウィンドウに入れます。

コントローラ設定を表示するには、<4> を押して **Controller Configuration** ウィンドウに入れます。




図 3

Create Arrays Manually (アレイを手動で作成)

新しいアレイを作成するには、<2> を押して Define LD Menu ウィンドウに入ります(図 4)。Main Menu から Define LD を選択すると、1つまたは複数のディスクアレイに対して、ドライブ要素と RAID レベルを手動で定義するプロセスを開始できます。



図 4

図 4 では、上または下矢印キーを使用して論理ディスクセットに移動し、<Enter> を押して RAID 構成メニューに入ります(図 5)。




図 5

次の手順では、例として RAID 0 を作成します。

1. **RAID Mode** セクション下で、<SPACE> キーを押して **RAID 0** を選択します。
2. **Stripe Block** サイズを設定します。既定値は 64 KB です。
3. **Drives Assignments** セクション下で、上または下矢印キーを押してドライブをハイライトします。
4. <SPACE> キーまたは<Y> を押して **Assignment** オプションを Y に変更します。このアクションで、ディスクアレイにドライブが追加されます。Total Drv セクションでは、割り当てられたディスク数が表示されます。
5. <Ctrl>+<Y> キーを押して情報を保存します。以下のウィンドウが表示されます。




図 6

6. <Ctrl>+<Y> を押して MBR を消去するか、他のキーを押してこのオプションを無視します。以下のウィンドウが表示されます。



図 7

7. <Ctrl>+<Y> を押して RAID アレイの容量を設定するか、他のキーを押してアレイをその最大容量に設定します。
8. 作成が完了すると、画面が **Define LD Menu** に戻り、新たに作成されたアレイが表示されます。
9. RAID BIOS ユーティリティを終了する場合、<Esc> を押して **Main Menu** に戻り Main Menu を再び押します。

View Drive Assignments (ドライブ割り当ての表示)

Main Menu の **View Drive Assignments** オプションでは、接続されたハードドライブがディスクアレイに割り当てられているか、または割り当て解除されているかどうかが表示されます。Assignment カラムの下で、ドライブは割り当てられたディスクアレイでラベルされるか、割り当てられていない場合 Free として表示されます。

[View Drives Assignments]					
Channel-ID	Drive Model	Capabilities	Capacity (GB)	Assignment	
1:Mas	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	79.89	LD 1-1	
	Extent 1		79.82		
2:Mas	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	80.2	LD 1-2	
	Extent 1		80.02		

[Keys Available]

[↑] Up [↓] Down [ESC] Exit [Ctrl+H] Secure Erase [PgUp/Dn] Page Change

図 8

Delete an Array (アレイの削除)

Delete Array メニュー オプションでは、ディスクアレイ割り当てを削除します。

! 既存のディスクアレイを削除すると、データが失われます。削除を取り消す場合、アレイタイプ、ディスクメンバー、ストライプ ブロック サイズを含め、すべてのアレイ情報を記録します。

1. アレイを削除するには、Main Menu で <3> を押して Delete LD Menu に入ります。削除するアレイをハイライトし、<Delete> キーまたは <Alt>+<D> キーを押します。
2. View LD Definition Menu が表示され（図 9 を参照）、このアレイに割り当てられたドライブを示します。中断するアレイまたは保管キーを削除する場合、<Ctrl>+<Y> を押します。
3. アレイが削除されると、画面は Delete LD Menu に戻ります。<Esc> を押してメインメニューに戻ります。




図 9

5-1-2 JMicron JMB362 SATAコントローラを構成する

A. コンピュータにSATAハードドライブを取り付ける

SATA信号ケーブルの一方の端を SATA ハードドライブの背面に、もう一方の端をマザーボードの空いているSATAポートに接続します。JMicron JMB362 SATA コントローラは、背面パネルのeSATA ポートを制御します。次に電源装置から電源コネクタをハードドライブに接続します。

B. BIOS セットアップでSATAコントローラと RAID モードを設定する

システム BIOS セットアップで、現在 SATA コントローラモードが設定されていることを確認します。

Step 1:

コンピュータの電源をオンにし、POST(パワーオンセルフテスト)中に <Delete> を押して BIOS セットアップに入ります。**Integrated Peripherals** メニューの下で **Onboard ESATA controller** コントローラが有効になっているのを確認します(図 1)。RAID を作成するには、**Onboard ESATA Mode** を **RAID** に設定します。




図 1

ステップ 2:

変更を保存し、BIOS セットアップを終了します。



このセクションで説明された BIOS セットアップメニューは、マザーボードの設定と異なることがあります。表示される実際の BIOS セットアップメニューのオプションは、お使いのマザーボードと BIOS バージョンによって異なります。

C. RAID BIOS で RAID セットを構成する

RAID BIOS セットアップユーティリティに入って RAID アレイを構成します。RAID を作成しない場合、このステップをスキップしてください。

POSTメモリテストが開始された後でオペレーティングシステムがブートを開始する前に、「Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility」(図2)というメッセージを確認します。<Ctrl> + <I>を押してRAIDセットアップユーティリティに入ります。



図 2

RAID セットアップユーティリティのメイン画面で（図3）、上または下矢印キーを使用して **Main Menu** ブロックの選択を通してハイライトします。実行する項目をハイライトし、<Enter> を押します。




図 3

注:メイン画面で、**Hard Disk Drive List** ブロックでハードドライブを選択し、<Enter>を押して選択したハードドライブに関する詳細な情報を表示します。

Create a RAID Array:

メイン画面の **Create RAID Disk Drive** 項目で、<Enter> を押します。Create New RAID 画面が表示されます(図 4)。




図 4

Create New RAID ブロックに、アレイを作成するために設定する必要がある項目がすべて表示されます(図5)。

ステップ:

- アレイ名の入力:** **Name** 項目の下で、1 ~ 16 の文字数でアレイ名を入力し(文字に特殊文字を含めることはできません) <Enter> を押します。
- RAIDモードの選択:** **Level** 項目の下で、上または下矢印キーを使用して RAID 0 (ストライプ)、RAID 1 (ミラー)、JBOD を選択します。<Enter> を押して、次のステップに進みます。




図 5

3. アレイディスクの割り当て: RAID モードを選択した後、RAID BIOS は RAID ドライブとして取り付けられた 2 台のハードドライブを自動的に割り当てます。
4. ブロックサイズの設定(RAID 0 のみ): Block 項目の下で、上または下矢印キーを使用してストライプブロックサイズを 4 KB ~ 128 KB の範囲で選択します(図 6)。<Enter> を押します。




図 6

5. アレイサイズの設定: Size 項目の下で、アレイのサイズを入力し、<Enter> を押します。
6. 作成の確認: 上の項目をすべて構成すると、選択バーは Confirm Creation 項目に自動的にジャンプします。<Enter> を押します。選択を確認するように求めるメッセージが表示されたら(図 7)、<Y> を押して確認するか <N> を押して中断します。




図 7

終了したら、新しい RAID アレイが **RAID Disk Drive List** ブロックに表示されます(図 8)。




図 8

アレイに関する詳細をチェックするには、**Main Menu** ブロックに入っている間に <Tab> キーを使用して選択バーを **RAID Disk Drive List** ブロックに移動します。アレイを選択し、<Enter> を押します。アレイ情報を表示する小さなウィンドウが、画面の中央に表示されます(図 9)。




図 9

7. セットアップを保存して終了: RAID アレイを構成した後、メイン画面で **Save And Exit Setup** 項目を選択し、設定を保存してから RAID BIOS ユーティリティを終了し、<Y> を押します(図 10)。




図 10

これで、SATA RAID/AHCI ドライバディスクケットを作成し、SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールできるようになりました。.

RAID アレイの削除:

アレイを削除するには、メインメニューで **Delete RAID Disk Drive** を選択し、<Enter> を押します。選択バーが **RAID Disk Drive List** ブロックに移動します。削除するアレイのスペースバーを押すと、小さな三角形が表示され選択したアレイをマークします。<Delete> を押します。選択を確認するように求めるメッセージが表示されたら(図 11)、<Y> を押して確認するか <N> を押してキャンセルします。




図 11

5-1-3 Marvell 9128 SATA コントローラを構成する

A. コンピュータにSATAハードドライブを取り付ける

SATA信号ケーブルの一方の端をSATAハードドライブの背面に、もう一方の端をマザーボードの空いているSATAポートに接続します。Marvell 9128 SATAコントローラは、マザーボードのGSATA3_6/7ポートをコントロールします。次に電源装置から電源コネクタをハードドライブに接続します。

B. BIOSセットアップでSATAコントローラとRAIDモードを設定する

システムBIOSセットアップで、現在SATAコントローラモードが設定されていることを確認します。

ステップ1:

コンピュータの電源をオンにし、POST(パワーオンセルフテスト)中に<Delete>を押してBIOSセットアップに入ります。Integrated Peripheralsメニューの下で Onboard SATA3 controller が有効になっているのを確認します。次に要件に応じて、Onboard SATA3 Mode を IDE または AHCI に設定します(図1)。(AHCIモードで、Windows XPをインストールしている間、SATA AHCI ドライバをインストールする必要があります。詳細については、「5-1-4」項を参照してください。)

ステップ2:

RAIDアレイを作成するには、GSATA RAID Configuration アイテムで<Enter>を押し(図1)、RAID 設定メニューに入ります。RAIDを作成しない場合、このステップをスキップしてください。




図 1



このセクションで説明された BIOS セットアップメニューは、マザーボードの設定と異なることがあります。表示される実際の BIOS セットアップメニューのオプションは、お使いのマザーボードと BIOS バージョンによって異なります。

C. RAIDアレイを設定する

RAIDアレイの作成:

選択バーを HBA 0: Marvell 0 に移動し、<Enter>を押します。




図 2

Free Physical Disks の下で、<Space>キーを使用して RAID アレイに含めるハードドライブを選択します。選択したハードドライブはアスタリスク(*)でマークされます。ハードドライブを選択した後、<Enter>を押して続行します(図3)。




図 3

RAIDアレイをさらに設定するには、上または下矢印キーを使用して選択バーを移動し、画面の右ブロックで項目を選択し、<Enter>を押します(図4)。必要な項目を順番に設定し、それぞれのステップの後<Enter>を押します。

ステップ:

1. **RAID Level:** RAIDレベルを選択します。オプションには、RAID 0 (ストライプ)とRAID 1 (ミラー)が含まれます。
2. **Stripe Size:** ストライプブロックサイズを選択します。オプションには32 KBと64 KBがあります。
3. **Gigabyte Rounding:** RAID 1リビルドを実行しているとき、失敗したドライブより小さな代替ドライブのインストールを許可するかどうかを選択します。オプションにはなし、1G、および10Gが含まれます。
4. **Quick Init(クイック初期化):** アレイを作成しているとき、ハードドライブの古いデータをすぐに消去するかどうかを選択します。
5. **VD Name:** 1~10文字でアレイ名を入力します(文字に特殊文字を使用することはできません)。




図 4

6. **Next:** 上の設定を完了した後、**Next**に移動して<Enter>を押しアレイの作成を開始します。ボリュームの作成を確認するように求めるメッセージが表示されたら、<Y>を押して確認するか<N>を押してキャンセルします(図5)。




図 5

完了すると、Topology\Virtual Disks の下に新しいアレイが表示されます(図6)。




図 6

7. 設定を保存し、終了します。RAID設定を完了した後設定画面を終了する前に、メイン画面で <F10>を必ず押してください。<Y>を押して確認するか、<N>を押してキャンセルします(図7)。




図 7

これで、SATAドライバディスクケット(AHCIモードの場合)を作成し、SATAドライバとオペレーティングシステムをインストールできるようになりました。

RAIDアレイの削除:

既存アレイを削除するには、メインメニューでアレイを選択し(例: VD 0: New_VD)、<Enter>を押して Delete オプションを表示します。<Enter>を押します。求められたら、<Y>を押して確認するか、<N>を押してキャンセルします(図8)。




図 8

オペレーティングシステムでMarvell RAIDユーティリティを使用します:

Marvell RAID ユーティリティを使うと、アレイをセットアップしたり、オペレーティングシステムで現在のアレイステータスを表示したりできます。ユーティリティをインストールするには、マザーボードドライバディスクを挿入し、**Application Software\Install GIGABYTE Utilities**に移動して、インストールする **Marvell Raid Utility** ユーティリティを選択します。注: インストール後、オペレーティングシステムへのログインに使用したのと同じアカウント名とパスワードでユーティリティにログインする必要があります。以前アカウントパスワードを設定しなかった場合、**Login** をクリックして Marvell RAID ユーティリティに直接接入ります。

5-1-4 SATA RAID/AHCI ドライバディスクを作成する (AHCI と RAID モードで必要)

RAID/AHCIモードに構成されたSATAハードドライブにオペレーティングシステムを正常にインストールするには、OSのインストール中にSATAコントローラドライバをインストールする必要があります。ドライバがインストールされていないと、セットアッププロセスの間ハードドライブを認識することができません。まず、SATAコントローラ用のドライバをマザーボードのドライバディスクからフロッピーディスクにコピーします。Windows Vistaをインストールしている場合、マザーボードドライバディスクからUSBフラッシュドライブにSATAコントローラドライバをコピーすることもできます。MS-DOSおよびWindowsモードでドライバをコピーする方法については、以下の指示を参照してください。

MS-DOSモードの場合:

CD-ROMをサポートする起動ディスクと、空のフォーマット済みフロッピーディスクを準備してください。

ステップ:

- 1: 起動ディスクから起動します。
- 2: 起動ディスクを取り出し、準備のできたフロッピーディスクとマザーボードドライバディスクを挿入します(ここでは、光学ドライブのドライブ文字をD:\とします)。
- 3: A:\>プロンプトで、以下のコマンドを入力します。コマンドの後で<Enter>を押します:
 - AMD SB750の場合、以下を入力します(図1):(注1)
A:\>copy d:\bootdrv\SB7xx\x86*.*
 - JMicron JMB362の場合、以下を入力します(図2):(注2)
A:\>copy d:\bootdrv\gsata\32bit*.*
 - Marvell 9128の場合、以下を入力します(図3):(注3)
A:\>copy d:\bootdrv\Marvell\win32*.*

```
A:\>dir
Volume in drive A is GIGABYTE
Volume Serial Number is 108B-3259
Directory of A:\

0 file(s) copied.
```

図 1

```
A:\>dir
Volume in drive A is GIGABYTE
Volume Serial Number is 108B-3259
Directory of A:\

0 file(s) copied.
```

図 2

```
A:\>dir
Volume in drive A is GIGABYTE
Volume Serial Number is 108B-3259
Directory of A:\

0 file(s) copied.
```

図 3

- (注1) インストールするオペレーティングシステムに基づいて、ドライバディレクトリを入力します。異なるWindowsオペレーティングシステムのSATAドライバディレクトリの場合、次の表を参照してください。

オペレーティングシステム	ディレクトリ
Windows XP 32-bit	Bootdrv\SB7xx\x86
Windows XP 64-bit	Bootdrv\SB7xx\x64
Windows Vista 32-bit	Bootdrv\SB7xx\VLH
Windows Vista 64-bit	Bootdrv\SB7xx\VLH64A
Windows 7 32-bit (AHCIモードで)	Bootdrv\SB7xx\W7\AHCI\x86
Windows 7 32-bit (RAIDモードで)	Bootdrv\SB7xx\W7\RAID\x86
Windows 7 64-bit (AHCIモードで)	Bootdrv\SB7xx\W7\AHCI\x64
Windows 7 64-bit (RAIDモードで)	Bootdrv\SB7xx\W7\RAID\x64

(注2) Windows 64ビットドライバをコピーする場合、ディレクトリを\32bitから\64bitに変更します。

(注3) Windows 64ビットドライバをコピーする場合、ディレクトリを\win32から\win64に変更します。

Windowsモードの場合:

ステップ:

- 1: 代替システムを使い、マザーボードドライバディスクを挿入します。
- 2: 光学ドライブフォルダから、BootDrvフォルダのMenu.exeファイルをダブルクリックします(図4)。図5のようなコマンドプロンプトウインドウが開きます。
- 3: 空のフォーマット済みディスクを挿入します。インストールするオペレーティングシステムによっては、メニューから対応する文字を押すことでコントローラドライバを選択し、<Enter>を押します。例えば、図5でメニューから、
 - AMD SB750の場合、Windows XPオペレーティングシステムで 3) SB7xx AHCI/RAID Driver for XP を選択します。
 - JMicron JMB362の場合、Windows 32ビットオペレーティングシステムで 1) GIGABYTE GSATA driver for 32bit system を選択します。
 - Marvell 9128の場合、Windows 32ビットオペレーティングシステムで 7) Marvell AHCI driver for 32bit system を選択します(Windows XPのみ)。

ドライバファイルがフロッピーディスクに自動的にコピーされます。完了したら、どれかのキーを押して終了します。




図 4

```
1)GIGABYTE GSATA driver for 32bit system
2)GIGABYTE GSATA driver for 64bit system
3)ASMedia SATA driver for Vista
4)SB7xx RAID Driver for Vista
5)SB7xx AHCI Driver for Windows 7
6)SB7xx RAID Driver for Windows 7
7)Marvell AHCI drivers for 32bit system
8)Marvell AHCI drivers for 64bit system
9)exit
-
```

図 5

5-1-5 SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールする

SATA RAID/AHCI ドライバディスクおよび正しい BIOS 設定では、ハードドライブに Windows Vista/XP をいつでもインストールすることができます。次は、Windows XP と Vista インストールの例です。

A. Windows XP のインストール

ステップ1:

システムを再起動し Windows XP セットアップディスクから起動し、「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」というメッセージが表示されたらすぐ <F6> を押します(図1)。追加デバイスを指定するように求めるスクリーンが表示されます。




図1

ステップ2:

AMD SB750 の場合:

SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを挿入し、<S>を押します。次に、以下の図2のようなコントローラメニューが表示されます。AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform を選択し、<Enter>を押します。




図2

ステップ3:

次のスクリーンで、<Enter>を押してドライバのインストールを続行します。ドライバのインストール後、Windows XP インストールに進むことができます。

JMicron JMB362 の場合:

SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを挿入し、<S>を押します。次に、以下の図3のようなコントローラメニューが表示されます。RAID/AHCI Driver for GIGABYTE GBB36X Controller (x32) ドライバを選択し、<Enter>を押します。




図 3

Marvell 9128 の場合:

SATA AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを挿入し、<S>を押します。画面に2つのドライバが表示されますが、どのどちらもインストールする必要があります(図4)。まず、Marvell shared library (install first)、<Enter>を押します。次の画面で、<S>を押して図4の画面に戻ります。次に、Marvell 91xx SATA Controller 32bit Driver ドライバを選択し、<Enter>を押します。確認画面に2つのドライバが表示されたら、<Enter>を押してドライバのインストールを続けます。




図 4

Step 3:

次のスクリーンで、<Enter>を押してドライバのインストールを続行します。ドライバのインストール後、Windows XP インストールに進むことができます。

B. Windows Vista のインストール

以下の手順は、RAID アレイがシステムに 1 つしかないことを前提としています。注: Marvell 9128 コントローラに取り付けた RAID ドライブに Windows Vista をインストールしているとき、まず SATA AHCI ドライバをロードするように要求されることはありません。

AMD SB750 コントローラ:

ステップ 1:

システムを再起動して Windows Vista セットアップディスクから起動し、標準の OS インストールステップを実行します。以下のような画面が表示されたら (RAID ハードドライブはこの段階では検出されません)、Load Driver を選択します(図 5)。




図 5

ステップ 2:

マザーボードドライバディスク(方法 A)または SATA RAID/AHCI を含むフロッピーディスク/USB ドライブ(方法 B)を挿入し、ドライバの場所を指定します(図 6)。SATA 光学ドライブを使用するユーザーの場合、Windows Vista をインストールする前にマザーボードドライバディスクから USB フラッシュドライブにドライバファイルをコピーしてください(BootDrv フォルダに移動し、SB7xxV フォルダ全体を USB フラッシュドライブに保存します)。方法 B を使用してドライバをロードします。

方法 A:

マザーボードドライバディスクをシステムに挿入し、次のディレクトリを閲覧します。

\BootDrv\SB7xxV\LH

Windows Vista 64 ビットの場合、LH64A フォルダを閲覧します。

方法 B:

ドライバファイルを含む USB フラッシュドライブを挿入し、LH (Windows Vista 32 ビットの場合) または LH64A (Windows Vista 64 ビットの場合) フォルダを閲覧します。





図 6


ステップ 3:

図 7 のようなスクリーンが表示されたら、AMD AHCI Compatible RAID Controller を選択し Next を押します。



ステップ 4:

ドライブがロードされたら、RAID ドライブが表示されます。RAID ドライブを選択し、Next を押して OS のインストールを続行します(図 8)。



JMicron JMB362 の場合:

ステップ1:

Windows Vistaセットアップディスクからブートするシステムを再起動し、標準のOSインストールステップを実行します。以下のような画面が表示されたら(RAIDハードドライブはこの段階では検出されません)、Load Driverを選択します(図9)。




図 9

ステップ 2:

マザーボードドライバディスク(方法A)またはSATA RAID/AHCIを含むフロッピーディスク/USBドライブ(方法B)を挿入し、ドライバの場所を指定します(図9)。注: SATA 光学ドライブを使用するユーザーの場合、Windows Vista をインストールする前にマザーボードドライバディスクからUSB フラッシュドライブにドライバファイルをコピーしてください (BootDrv フォルダに移動し、GSATA フォルダ全体を USB フラッシュドライブに保存します)。方法 B を使用してドライバをロードします。

方法 A:

マザーボードドライバディスクをシステムに挿入し、次のディレクトリを閲覧します。

\BootDrv\GSATA\32Bit

Windows Vista 64 ビットの場合、64Bit フォルダを閲覧します。

方法 B:

ドライバファイルを含む USB フラッシュドライブを挿入し、\GSATA\32Bit (Windows Vista 32 ビットの場合) または \GSATA\64Bit (Windows Vista 64 ビットの場合) を閲覧します。




図 10

ステップ 3:

図 11 のようなスクリーンが表示されたら、**GIGABYTE GBB36X Controller** を選択し **Next** を押します。




図 11

ステップ 4:

ドライバをロードした後、オペレーティングシステムをインストールする RAID/AHCI ドライブを選択し、**Next (次へ)** を押してOSのインストールを続行します(図 12)。




図 12

アレイを再構築する:

再構築は、アレイの他のドライブからハードドライブにデータを復元するプロセスです。再構築は、RAID 1、RAID 5、RAID 10アレイなど耐故障性アレイに対してのみ、適用されます。古いドライブを交換するには、同等またはそれ以上の容量の新しいドライブを使用していることを確認してください。以下の手順では、新しいドライブを追加して故障したドライブを交換しRAID 1アレイに再構築するものとします。

AMD SB750 の場合:

オペレーティングシステムに入っている間、チップセットドライバとATi RAID Utilityがマザーボードドライバディスクからインストールされていることを確認してください。Start MenuでAll ProgramsからAMD RAIDXpertを起動します。



ステップ 1:
ログインIDとパスワード(既定値:
「admin」)を入力し、Sign in をクリックして
AMD RAIDXpert を起動します。



ステップ 2:
Logical Drive View 下で構築する RAID アレイを選択し、Logical Drive Information ウィンドウで Rebuild タブをクリックします。



ステップ 3:
空きドライブを選択し、Start Now をクリックして再構築プロセスを開始します。



ステップ 4:
画面に再構築の進捗状況が表示されるので、再構築プロセスの間に Pause/Resume/
Abort/Restart を選択できます。



ステップ 5:
完了したら、Logical Drive Information ウィンドウ
の Information ページにアレイのステータスが
Functional として表示されます。


JMicron JMB362 の場合:

コンピュータの電源をオフにし、故障したハードドライブを新しいものと交換します。オペレーティングシステムで RAID セットアップユーティリティまたは GIGABYTE RAID CON 図 R ユーティリティを使用して、再構築を実施します。

• RAID セットアップユーティリティで再構築する


ステップ 1:

「Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility」というメッセージが表示されたら、<Ctrl> + <G> を押してユーティリティに入ります。Main Menu ブロックで、Rebuild Mirror Drive を選択し <Enter> を押します。選択バーは低下アレイに移動します。<Enter> を再び押します。



ステップ 2:

選択バーが Hard Disk Drive List ブロックの新しいハードドライブに移動します。<Enter> を押して RAID 再構築プロセスを開始します。画面下部に、再構築の進捗状況が表示されます。完了したら、アレイのステータスが Normal として表示されます。



オペレーティングシステムで再構築する

JMicron JMB362 コントローラドライバがマザーボードドライバディスクからインストールされていることを確認します。Start メニューで All Programs から GIGABYTE RAID CON図R を起動します。



ステップ1:

GIGABYTE RAID CON図R 画面で、RAID LIST ブロックで再構築するアレイを右クリックします。Rebuild Raid を選択します。(または、ツールバーで Rebuild アイコン をクリックします。



ステップ2:
最高陸 RAID ウィザードが表示されたら、
Next をクリックします。



ステップ3:

アレイを再構築するドライブを選択し、Next をクリックします。



ステップ4:
Finish をクリックして RAID 再構築プロセスを開始します。



ステップ5:

画面下部に、再構築の進捗状況が表示されます。




ステップ6:
終了したら、システムを再起動します。

Marvell 9128 の場合:

コンピュータの電源をオフにし、故障したハードドライブを新しいものと交換します。リビルドを実行するには、BIOSセットアップで **GSATA RAID Configuration** メニューに入る必要があります。


ステップ1:

システムの起動後、BIOSセットアッププログラムに入り、**Integrated Peripherals** に移動します。**GSATA RAID Configuration** で <Enter> を押し、RAID設定メニューにアクセスします。選択バーをリビルドするアレイ (VD 0: New_VD、など) に移動し、<Enter> を押して **Rebuild** を選択します。<Enter> を再び押します。




ステップ2:

選択バーは新しいドライブに移動します。<Space>キーを押して選択し、<Enter>を押します。確認を求められたら、<Y>を押してリビルドを開始するか、<N>を押してキャンセルします。




ステップ3:

情報ブロックの **BGA Rebuild** 項目に、現在のリビルト進捗状況が表示されます。リビルトが完了すると、**Status** に **Functional** として表示されます。リビルトが完了する前にリビルト画面を終了する場合、リビルトは停止します。



停止したリビルトプロセスを再開する

停止したリビルトプロセスを再開するには、BIOSセットアップで **GSATA RAID Configuration** メニューに再び入ります。選択バーをリビルトするアレイに移動します (VD 0: New_VD、など)。このアレイで<Enter>を押し、**Resume** 選択します。<Enter>を再び押してリビルトプロセスを続行します。最後のリビルト進捗状況のパーセントは10パーセントのもととも近い倍数に丸められます (**BGA Rebuild** 項目を参照)。例えば、27%でリビルトを停止した場合、リビルトは20%で続行します。



5-2 オーディオ入力および出力を設定

5-2-1 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオを設定する

マザーボードでは、背面パネルに 2/4/5.1/7.1^(注) チャンネルオーディオをサポートするオーディオジャックが 6 つ装備されています。右の図は、デフォルトのオーディオジャック割り当てを示しています。統合された HD (ハイディフィニション) オーディオにジャック再タスキング機能が搭載されているため、ユーザーはオーディオドライバを通して各ジャックの機能を変更することができます。たとえば、4 チャンネルオーディオ設定で、背面スピーカーがデフォルトの中央/サブウーファスピーカーアウトジャックに差し込まれると、中央/サブウーファスピーカーアウトジャックを背面スピーカーアウトに設定することができます。



- マイクを取り付けるには、マイクをマイクインまたはラインインジャックに接続し、マイクのジャック機能を手動で設定します。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に存在します。背面パネルのオーディオ (HD 前面パネルオーディオモジュールを使用しているときにのみサポート) を消音にする場合、次ページの指示を参照してください。

ハイディフィニションオーディオ (HD Audio)

HD Audioには、44.1KHz/48KHz/96KHz/192KHz サンプリングレートをサポートする高品質デジタル対アナログコンバータ (Dacs) が複数組み込まれています。HD Audio はマルチストリーミング機能を採用して、複数のオーディオストリーム (インおよびアウト) を同時に処理しています。たとえば、MP3 ミュージックを聴いたり、インターネットチャットを行ったり、インターネットで通話をを行ったりといった操作を同時に実行できます。

A. スピーカーを設定する

(以下の指示は、サンプルとして Windows XP オペレーティングシステムを使用します)。

ステップ 1:

オーディオドライバをインストールした後、HD Audio Manager アイコン が通知領域に表示されます。アイコンをダブルクリックして、HD Audio Manager にアクセスします。




(注) 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオ設定:

マルチチャンネルスピーカー設定については、次を参照してください。

- 2 チャンネルオーディオ: ヘッドフォンまたはラインアウト。
- 4 チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウトおよび背面スピーカーアウト。
- 5.1 チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウト、背面スピーカーアウト、および中央/サブウーファスピーカーアウト。
- 7.1 チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウト、背面スピーカーアウト、中央/サブウーファスピーカーアウト、および側面スピーカーアウト。

ステップ 2:

オーディオデバイスをオーディオジャックに接続します。The current connected device is ダイアログボックスが表示されます。接続するタイプに従って、デバイスを選択します。OK をクリックします。



ステップ 3:

Speakers スクリーンで Speaker Configuration タブをクリックします。Speaker Configuration リストで、セットアップする予定のスピーカー構成のタイプに従い Stereo、Quadrrophonic、5.1 Speaker、7.1 Speaker を選択します。スピーカーセットアップが完了しました。





B. サウンド効果を設定する

Sound Effects タブでオーディオ環境を構成することができます。


C. AC'97 正面パネルオーディオモジュールを有効にする

シャーシにAC'97 フロントパネルオーディオモジュールが付いている場合、AC'97 機能をアクティブにし、Speaker Configuration タブのツールアイコンをクリックします。Connector Settings ダイアログボックスで、Disable front panel jack detection チェックボックスを選択します。OK をクリックして完了します。



D. 後方パネルオーディオを消音する(HDオーディオのみ)

Speaker Configuration タブの右上で Device advanced settings をクリックし、Device advanced settings ダイアログボックスを開きます。Mute the rear output device, when a front headphone plugged in チェックボックスを選択します。OK をクリックして完了します。




5-2-2 S/PDIF イン/アウトを構成する

A. S/PDIF イン

S/PDIF イン ケーブル(オプション)では、オーディオ処理用にコンピュータにデジタルオーディオ信号を入力します。



1. S/PDIF インケーブルを取り付ける:




ステップ 1:
まず、ケーブルの端のコネクタをマザーボードの SPDIF_I ヘッダに接続します。



ステップ 2:
金属ブラケットをねじでシャーシのバックパネルに固定します。

2. S/PDIF インを構成する:

Digital Input スクリーンで、Default Format タブをクリックしデフォルト形式を選択します。OK をクリックして完了します。



(注) S/PDIF インと S/PDIF アウトコネクタの実際の場所はモデルによって異なります。

B. S/PDIF アウト:

S/PDIF アウトジャックはデコード用にオーディオ信号を外部デコーダに転送し、最高の音質を得ることができます。

1. S/PDIF アウト ケーブルを接続する



S/PDIF 同軸ケーブル



S/PDIF 光学ケーブル

S/PDIF 同軸ケーブルまたは S/PDIF 光学ケーブルを外部デコーダに接続し、S/PDIF デジタルオーディオ信号を転送します。

2. S/PDIF アウトを構成する:

Digital Output スクリーンで、Default Format タブをクリックし、サンプルレートとビットレートを選択します。OK をクリックして完了します。



(注) S/PDIF デジタルオーディオケーブル(拡張カードに付属)をマザーボードの 2ピン S/PDIF アウトヘッダ (SPDIF_O) に接続してデジタルオーディオを拡張カードに出力している場合、Digital Output (Optical) 画面に入ってサンプルレートやビット深度などの詳細設定を構成することができます。

5-2-3 Dolby Home Theater 機能を有効にする



Dolby Home Theater が有効になるまでは、2チャンネルステレオソースを再生しているとき(フロントスピーカーから)2 チャンネル再生出力しか得られません。4、5.1、または 7.1 チャンネル、4、5.1、または 7.1 チャンネルのオーディオ効果を再生する必要があります。Dolby Home Theater が有効になっていると、2 チャンネルステレオコンテンツが多チャンネルオーディオに変換され、仮想サラウンドサウンド環境を創り出します。^(注)

マザーボードドライバディスクから **Dolby GUI Software** ドライバをインストールします。Start アイコン をクリックします。All Programs, Dolby Control Center をポイントして、ユーティリティにアクセスします。

(次の図では、例として7.1スピーカー構成を示しています)




1. **Dolby Pro Logic IIx** :
Dolby Pro Logic IIx をクリックします。システムは、7.1 チャンネルのサラウンドサウンド再生の場合2-チャンネルオーディオを拡張します。
2. **Natural Bass** :
Natural Bass をクリックして、スピーカーバス効果を有効にします。


(注) Dolby Digital Live が有効になっているとき、デジタルオーディオ出力 (S/PDIF) のみが作動し、アナログスピーカーまたはヘッドフォンからのサウンドは聞こえません。

5-2-4 マイク録音を構成する


ステップ1:
オーディオドライバをインストールした後、HD Audio Manager アイコン が通知領域に表示されます。アイコンをダブルクリックして、HD Audio Manager にアクセスします。




ステップ2:
マイクをバックパネルの Mic in ジャック(ピンク)、またはフロントパネルのMic in ジャック(ピンク)に接続します。マイク機能用にジャックを構成します。
注：フロントパネルとバックパネルのマイク機能は、同時に使用できません。



ステップ3:
Microphone 画面に移動します。録音ボリュームを消音にしないでください。サウンドの録音ができなくなります。録音プロセス中に録音されているサウンドを聞くには、再生ボリュームを消音にしないでください。中間レベルの音量に設定することをお勧めします。




 マイクに対して現在のサウンド入力のデフォルトデバイスを変更する場合、**Microphone** を右クリックし、**Set Default Device** を選択します。




ステップ 4:

マイク用の録音と再生ボリュームを上げるには、Recording Volume スライドの右の Microphone Boost アイコン  をクリックし、マイクのブーストレベルを設定します。



ステップ 5:

上の設定を完了したら、Start をクリックし、All Programs をポイントし、Accessories をポイントし、Sound Recorder をクリックしてサウンド録音を開始します。




* Stereo Mix を有効にする

HD Audio Manager で使用する録音デバイスが表示されない場合、以下のステップを参照してください。次のステップでは Stereo Mix を有効にする方法を説明しています(コンピュータからサウンドを録音するときに必要となります)。


ステップ 1:

通知領域で Volume アイコン  を確認し、このアイコンを右クリックします。Recording Devices を選択します。




ステップ 2:

Recording タブで、空の領域を右クリックし、Show Disabled Devices を選択します。




ステップ3:

Stereo Mix が表示されたら、項目を右クリックし Enable を選択します。デフォルトのデバイスとしてこれを設定します。




ステップ4:

HD Audio Manager にアクセスして Stereo Mix を構成し、Sound Recorder を使用してサウンドを録音することができます。



5-2-5 Sound Recorder を使用する



A. サウンドを録音する

1. コンピュータにサウンド入力デバイス(マイク、など)を接続していることを確認します。
 2. オーディオを録音するには、Start Recording ボタン をクリックします。
 3. オーディオ録音を停止するには、Stop Recording ボタン をクリックします。
- 完了したら、録音したオーディオファイルを必ず保存してください。

B. 録音したサウンドを再生する

オーディオファイル形式をサポートするデジタルメディアプレーヤープログラムで録音を再生することができます。

5-3 トラブルシューティング

5-3-1 よくある質問

マザーボードに関するFAQの詳細をお読みになるには、GIGABYTEのWebサイトのSupport\Motherboard\FAQ page(サポート\マザーボード\FAQ)にアクセスしてください。

Q: BIOSセットアッププログラムで、一部のBIOSオプションがないのは何故ですか?

A: いくつかのアドバンストオプションはBIOSセットアッププログラムの中に隠れています。POST中に、<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入ります。メインメニューで、<Ctrl>+<F1>を押してアドバンストオプションを表示します。

Q:なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスのライトが点灯しているのですか?

A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも少量の電気でスタンバイ状態を保持しているので、点灯したままになっています。

Q: CMOS値をクリアするには?

A: CMOS_SWボタンの付いたマザーボードの場合、このボタンを押してCMOS値をクリアします(これを実行する前に、コンピュータの電源をオフにし電源コードを抜いてください)。クリアリングCMOSジャンパの付いたマザーボードの場合、第1章のCLR_CMOSジャンパの指示を参照し、CMOS値をクリアします。お使いのボードにこのジャンパがない場合、第1章のマザーボードバッテリの指示を参照してください。バッテリホルダからバッテリを一時的に取り外してCMOSへの電力供給を止めると、約1分後にCMOS値がクリアされます。

Q:なぜスピーカーの音量を最大にしても弱い音しか聞こえてこないのでしょうか?

A: スピーカーにアンプが内蔵されていることを確認してください。内蔵されていない場合、電源アンプでスピーカーを試してください。

Q: オンボードHDオーディオドライバを正常にインストールできないのは、どうしてですか?(Windows XPのみ)

A: ステップ1: まず、Service Pack 1またはService Pack 2がインストールされていることを確認します(マイコンピュータ>プロパティ>全般>システムでチェック)。インストールされていない場合、MicrosoftのWebサイトから更新してください。それから、Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio(ハイディフィニションオーディオ用Microsoft UAAバスドライバ)が正常にインストールされていることを確認します(マイコンピュータ>プロパティ>ハードウェア>デバイスマネージャ>システムデバイスでチェック)。

ステップ2: **Audio Device on High Definition Audio Bus**(ハイディフィニションオーディオバスのオーディオデバイス)または不明 **Device Manager or Sound, video, and game controllers** 存在するかどうかをチェックします。存在する場合、このデバイスを無効にしてください。(存在しない場合、このステップをスキップします。)

ステップ3: 次に、マイコンピュータ>プロパティ>ハードウェア>デバイスマネージャ>システムデバイスに戻り、**Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio**を右クリックして**Disable**と**Uninstall**を選択します。

ステップ4: [デバイスマネージャ]で、コンピュータ名を右クリックし、[ハードウェア変更のスキャン]を選択します。**Add New Hardware Wizard**が表示されたら、**Cancel**をクリックします。マザーボードドライバディスクからオンボードHDオーディオドライバをインストールするか、GIGABYTE's websiteサイトからオーディオドライバをダウンロードしてインストールします。

詳細については、当社WebサイトのSupport&Downloads\Motherboards\FAQページに移動し、「オンボードHDオーディオドライバ」を検索します。


Q: POST中にビープ音が鳴るのは、何を意味していますか?


A: 次のAward BIOSビープ音コードの説明を参照すれば、考えられるコンピュータの問題を確認できます。(参照のみ)

1短:システム起動成功	1長、3短:キーボードエラー
2短:CMOS設定エラー	1長、9短:BIOS ROMエラー
1長、1短:メモリまたはマザーボードエラー	連続のビープ(長):グラフィックスカードが適切に
1長、2短:モニターまたはグラフィックスカードエラー	挿入されていません
	連続のビープ(短):パワーエラー

5-3-2 トラブルシューティング手順

システム起動時に問題が発生した場合、以下のトラブルシューティング手順に従って問題を解決してください。





上の手順でも問題が解決しない場合、ご購入店または地域の販売代理店に相談してください。または、[Support&Downloads\Technical Service Zone](#) ページに移動し、質問を送信してください。当社の顧客サービス担当者が、できるだけ速やかにご返答いたします。

5-4 規制準拠声明

規制通知

このドキュメントは当社の書面による許可なしにはコピーすることができません。また、その内容を第三者に提供したり不正な目的で使用することもできません。違反すると、起訴される場合があります。ここに含まれる情報は、印刷時点ですべての点において正確であったと信じています。しかし、GIGABYTE はこのテキストでの誤植や脱落に責任を負いません。また、このドキュメントの情報は将来予告なしに変更することがあります、GIGABYTE で必ず変更するということではありません。

環境保全への関与

すべてのGIGABYTE マザーボードは高性能であるだけでなく、欧州連合のRoHS(特定有害物質使用制限指令)およびWEEE(廃電気電子機器指令)環境指令、および世界のほとんどの安全要件を満たしています。有害物質が環境に廃棄されないように、また天然資源の使用を最大限に高めるために、GIGABYTEでは「使用期限の切れた」製品の材料を責任を持ってリサイクルしたり、再使用する方法について、次の情報を提供いたします。

有害物質の規制 (RoHS) 指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB)を追加することは目的としていません。また、これらの有害物質から守るものではありません。部品とコンポーネントは RoHS 要件を満たすように、慎重に選択されています。さらに、GIGABYTE では国際的に禁止されている有毒化学物質を使用しない製品の開発にも引き続き努力を払っています。

廃電気電子機器 (WEEE) 指令への声明

GIGABYTEは2002/96/EC WEEE(廃電気電子機器)指令から解釈して、国内法に従っています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取扱、収集、リサイクルおよび廃棄を指定しています。指令に基づき、使用済み機器にはマークを付け、分別収集し、適切に廃棄する必要があります。



WEEE 記号声明

製品やそのパッケージに付けられた以下の記号は、本製品を他の廃棄物と一緒に処分してはいけないことを示しています。代わりに、ごみ収集センターに持ち込んで、処理、収集、リサイクルおよび廃棄する必要があります。廃棄時に廃棄機器の分別収集とリサイクルをすることで、天然資源が保全され、人間の健康と環境を保護するようにリサイクルされます。廃棄機器のリサイクル場所の詳細については、地方自治体に、また環境に安全なリサイクルの詳細については、家庭廃棄物処理サービスまたは製品のご購入店にお問い合わせください。

- ◆ お使いの電気電子機器の寿命が切れた場合、地域のごみ収集センターに「持ち込んで」リサイクルしてください。
- ◆ 「寿命の切れた」製品のリサイクル、再使用についてさらにアドバイスが必要な場合、製品のユーザーズマニュアルに一覧したサービスセンターまでご連絡ください。適切な方法をお知らせいたします。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用したり、本製品を配送したときに梱包していた内部と外部のパッケージ(輸送用コンテナを含む)をリサイクルしたり、使用済みパッティを適切に廃棄またはリサイクルすることにより、他の環境に優しい行動を取られることをお勧めします。お客様の支援があれば、電気電子機器の生産に必要な天然資源の量を削減し、「寿命の切れた」製品の処分用のごみ廃棄場の使用を最小限に抑え、有害の危険性のある物質を環境に流入しないようにし適切に処分することにより生活の質を改善することができます。

中国の危険有害物質の規制表

次の表は、中国の危険有害物質の規制(中国RoHS)要件に準拠して供給されています：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



連絡先

● GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address : No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,

Taipei 231, Taiwan

TEL : +886-2-8912-4000

FAX : +886-2-8912-4003

Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

WEB address (English) : <http://www.gigabyte.com.tw>

WEB address (Chinese) : <http://www.gigabyte.tw>

● G.B.T. INC. - U.S.A.

TEL : +1-626-854-9338

FAX : +1-626-854-9339

Tech. Support :

<http://rma.gigabyte.us>

Web address : <http://www.gigabyte.us>

● G.B.T Inc (USA) - メキシコ

Tel : +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

FAX : +1-626-854-9339

Correo : soporte@gigabyte-usa.com

Tech. Support :

<http://rma.gigabyte.us>

Web address : <http://latam.giga-byte.com/>

● GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD. - シンガポール

WEB address : <http://www.gigabyte.sg>

● タイ

WEB address : <http://th.giga-byte.com>

● ベトナム

WEB address : <http://www.gigabyte.vn>

● NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 中国

WEB address : <http://www.gigabyte.cn>

上海

TEL : +86-21-63410999

FAX : +86-21-63410100

北京

TEL : +86-10-62102838

FAX : +86-10-62102848

武漢

TEL : +86-27-87851061

FAX : +86-27-87851330

広州

TEL : +86-20-87540700

FAX : +86-20-87544306

成都

TEL : +86-28-85236930

FAX : +86-28-85256822

西安

TEL : +86-29-85531943

FAX : +86-29-85510930

瀋陽

TEL : +86-24-83992901

FAX : +86-24-83992909

● GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - インド

WEB address : <http://www.gigabyte.in>

● サウジアラビア

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sa>

● GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD. - オーストラリア

WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - ドイツ**
WEB address : <http://www.gigabyte.de>
- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.**
WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>
- **GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V. - オランダ**
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>
- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - フランス**
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>
- **スウェーデン**
WEB address : <http://www.gigabyte.se>
- **イタリア**
WEB address : <http://www.giga-byte.it>
- **スペイン**
WEB address : <http://www.giga-byte.es>
- **ギリシャ**
WEB address : <http://www.gigabyte.com.gr>
- **チェコ共和国**
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>

- **ハンガリー**
WEB address : <http://www.giga-byte.hu>
- **トルコ**
WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>
- **ロシア**
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>
- **ポーランド**
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>
- **ウクライナ**
WEB address : <http://www.giga-byte.ua>
- **ルーマニア**
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>
- **セルビア & モンテネグロ**
WEB address : <http://www.gigabyte.co.yu>
- **カザフスタン**
WEB address : <http://www.gigabyte.kz>

GIGABYTE web サイトにアクセスし、web サイトの右下の言語リストで言語を選択してください。

• GIGABYTEグローバルサービスシステム



技術的または技術的でない(販売/マーケティング)質問を送信するには:
<http://gcts.gigabyte.com.tw> にリンクしてから、言語を選択し、システムに入ります。