




X7

## Félicitations pour l'achat de cet ordinateur portable AORUS

Ce manuel vous aidera à paramétrer et commencer à utiliser votre ordinateur portable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : [www.aorus.com](http://www.aorus.com). Toutes les caractéristiques de ce portable dépendent de la configuration importée. Le fabricant se réserve de droit de les changer sans avis préalable.

### Vous utilisez ce portable AORUS pour la première fois



- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation qui se situe à l'arrière de l'ordinateur portable.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- 4 Quand la led qui indique l'état de la batterie s'allume, appuyez sur le bouton Marche de l'appareil.




### **Mise en marche :**

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

### **Allumer le portable pour la première fois :**

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Microsoft® Windows® devrait être le premier écran qui s'affiche lorsque l'ordinateur portable démarre. Suivez les instructions à l'écran et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration du système d'exploitation Windows®.

# Présentation de votre ordinateur portable AORUS




- 1 LED d'indication du fonctionnement de la Webcam
- 2 Webcam
- 3 Capteur de luminosité
- 4 Microphone
- 5 Bouton Marche/arrêt
- 6 Pavé tactile (TouchPad)
- 7 Bouton d'indication de l'état de la batterie ①
- 8 Indicateurs LED ②

① Bouton d'alimentation. Un clic sur le bouton droit comme indiqué ci-dessous, lorsque l'ordinateur est arrêté ou en veille prolongée, vous indiquera le niveau de batterie disponible par tranche de 20%. (Le mode batterie)



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
<10%	○	○	○	○	○	○	○	○
11-30%	●	○	○	○	○	○	○	○
31-50%	●	●	○	○	○	○	○	○
51-70%	●	●	●	○	○	○	○	○
71-90%	●	●	●	●	○	○	○	○
>90%	●	●	●	●	●	○	○	○

- ② ① LED d'état du Bluetooth
- ② ② LED d'état du Wifi
- ② ③ LED d'état du Disque dur
- ② ④ LED d'indication d'état de la batterie
- ② ⑤ LED d'indication d'état de l'alimentation



- 1 Attache antivol de type Kensington
- 2 Port Ethernet (RJ45)
- 3 Port Surround <sup>1</sup>
- 4 Port D-Sub (VGA)
- 5 Port USB 3.0
- 6 Prise casque
- 7 Prise micro
- 8 Haut parleurs


**1** Profitez d'un triple affichage en connectant les ports HDMI, mini Display port et port Surround avec 3 moniteurs d'un même modèle.  
Attention :

(1) le port Surround est compatible avec un câble HDMI classique pour connecter un PC à une télévision.


(2) Connectez un moniteur externe sur le port HDMI ou mini Display port pour un affichage sur deux écrans. Le port Surround n'est pas compatible avec cette fonction.

(3) Reportez vous à la liste des jeux compatibles sur le site officiel de NVIDIA.

(4) NVIDIA Surround Technology est disponible uniquement lorsque vous êtes connecté à l'adaptateur secteur.



- 1 Haut parleurs
- 2 Lecteur de cartes SD
- 3 Port USB 3.0
- 4 Port HDMI
- 5 Port Mini-Display



- 1 Entrée d'alimentation
- 2 Port USB
- 3 Subwoofer















**Attention :**

NE JAMAIS enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin , veuillez contacter le Centre de Réparation AORUS le plus proche







## Utilisation des touches Fonction

Votre ordinateur dispose de touches raccourcies ou combinaisons de touches pour accéder aux principaux contrôles comme l'intensité d'affichage à l'écran ou le contrôle du volume. Pour activer ces fonctions, gardez la touche <Fn> appuyée, en combinaison avec l'autre touche correspondante à la fonction demandée.

Touche	Fonction	Description
Fn + F1 	Veille	Met le portable en mode veille prolongée.
Fn + F2 	Wifi	Active ou désactive le Wifi.
Fn + F3 	Luminosité	Touche raccourci pour baisser la luminosité.
Fn + F4 	Luminosité	Touche raccourci pour augmenter la luminosité.
Fn + F5 	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
Fn + F6 	Touchpad	Active ou désactive le pavé tactile (Touchpad).
Fn + F7 	Audio	Active ou désactive les haut parleurs.
Fn + F8 	Baisser le Volume	Raccourci pour baisser le volume.
Fn + F9 	Monter le Volume	Raccourci pour augmenter le volume.
Fn + F10 	Ecran	Active ou désactive l'affichage à l'écran.
Fn + F11 	Bluetooth	Active ou désactive le Bluetooth.
Fn + F12 	Webcam	Active ou désactive la webcam.

### Touches Macro

Les touches Macro peuvent être paramétrées via le Macro Engine, pour combiner un groupe de touches et/ou une action simple ou compliquée.

Touche Macro	Description	
	G	Commutateur de groupe de macros, appuyez environ 3 secondes pour l'activer ou le désactiver.
	G1	Touche macro personnalisable
	G2	Touche macro personnalisable
	G3	Touche macro personnalisable
	G4	Touche macro personnalisable
	G5	Touche macro personnalisable

# Manuel d'utilisation du X7

Le X7 est équipé de plusieurs fonctions spécifiques qui fournissent à l'utilisateur une expérience unique pour les jeux vidéos.



## Port Surround

Le port Surround est situé sur le côté gauche du X7. L'utilisateur peut connecter jusqu'à trois moniteurs externes au X7, avec le port HDMI, le mini Display port et le port Surround. Cela procure un véritable effet visuel surround et procure une expérience en jeu exceptionnelle. Le port Surround est compatible avec un moniteur externe type télévision au travers d'un câble HDMI standard, mais seuls les ports HDMI et mini-DP (mini Display Port) permettent l'affichage double écran. Veuillez consulter le site Web officiel de NVIDIA pour connaître les jeux supportant la technologie d'affichage Surround.

## Touches Macro

Le X7 dispose de cinq touches macro et d'un commutateur de groupe de macros, permettant à l'utilisateur de définir ses propres combinaisons et de choisir jusqu'à 25 macros simultanément. En utilisant Marco Hub, l'utilisateur peut facilement accéder à ses propres macros enregistrées et définies précédemment, mais aussi ajuster l'ensemble des macros, de sorte qu'il aura toujours un coup d'avance dans les jeux.


\* Pour de plus amples informations veuillez consulter la table de réglages des touches Macros.





## Killer LAN

La technologie Killer LAN permet d'ajuster automatiquement la priorité de transmission de flux réseau, elle permet à l'utilisateur d'avoir la meilleure vitesse de réseau en jeu, en réduisant efficacement les valeurs de ping et en contrôlant différents logiciels qui nécessitent des échanges de paquets réseau. L'utilisateur peut régler manuellement le logiciel par le programme spécifique de Killer LAN, en donnant priorités à certains paquets réseau. De plus, l'utilisateur peut également configurer le réseau pour donner priorité au téléchargement de vidéos en ligne et/ou paquets réseaux pour les jeux pour réaliser ainsi la meilleure optimisation de son réseau.



## Mise à jour matérielle


Le X7 prend en charge jusqu'à trois SSD mSATA, un disque dur de 2,5 pouces et quatre barrettes de mémoire SO-DIMM . L'utilisateur peut étendre la mémoire ou apporter son X7 au centre de réparation le plus proche pour une mise à niveau. Veuillez consulter le site officiel AORUS pour connaître les marques de mémoire compatibles.

### ⚠ Attention

Veuillez vous assurer que le X7 n'est pas sous tension et est bien débranché de la source d'alimentation avant la mise à niveau . Tout dommage au cours de la mise à niveau par l'utilisateur ne sera pas couvert par la garantie , et l'utilisateur est responsable des frais de réparation connexes. Nous vous recommandons donc d'apporter votre ordinateur au centre de service le plus proche pour la mise à niveau.

### Où installer les modules de Mémoire

Afin de maintenir la compatibilité et les performances optimales, veuillez installer les modules de mémoire sur le(s) emplacement(s) adéquat(s) comme expliqué ci-dessous lors de la mise à niveau. Pour connaître les fabricants de modules de mémoire compatibles, veuillez consulter le FAQ du site officiel d'AORUS.



8GB unique : installez le module sur le 1er slot mémoire .

4GB/8GB deux modules: installez les modules sur le 1er et le 3ème emplacement de mémoire.

4GB/8GB trois modules : installez les modules sur le 1er , le 2ème et le 3ème emplacement mémoire.

4GB/8GB quatre modules : installez les modules sur les quatre emplacements de mémoire .









### **Protection de la batterie**

Lorsque la batterie est utilisée pendant un certain temps (non reliée à la source d'alimentation et en mode haute performance), la consommation massive qui décharge la batterie en un court laps de temps peut causer des dommages à la batterie en la faisant fonctionner à haute température et donc va raccourcir sa durée de vie. Afin de protéger la durée de vie de la batterie, elle ne sera pas rechargeable si sa température est supérieure à 45 ° C. Le but est de protéger la durée de vie de la batterie.

Cependant, après que l'utilisateur connecte l'adaptateur secteur, la batterie cesse de se décharger et retrouvera une température inférieure à 45 ° C, la batterie se mettra alors en charge et maintiendra un fonctionnement normal.

# ||| X7 Command & Control - Touches raccourcis

Command & Control est un logiciel qui intègre une liste de paramètres de base en une interface unique, fournissant à l'utilisateur un accès meilleur et plus rapide à la personnalisation de son environnement.

Touche raccourcis	Fonction	Description
 <small>GPU CONTROL PANEL</small>	Commutateur GPU SLI	Active ou désactive le SLI. Désactiver le SLI accroît l'autonomie de la batterie.
 <small>FAN TWEAK</small>	Contrôle du ventilateur	Règle la vitesse du ventilateur en fonction des préférences de l'utilisateur
 <small>FAN CONTROL</small>	Mode Discret	Le système détecte le niveau de charge de travail et ajuste la vitesse du ventilateur en conséquence. Le mode Auto offre donc un équilibre parfait entre la performance, la dissipation de chaleur et le niveau de bruit. (Les performances du système ne sont pas à leur maximum en mode Auto)
 <small>FAN CONTROL</small>	Mode Turbo (Mode Performance)	Quand les hautes performances ne sont pas indispensables, le mode Discret limite la vitesse du ventilateur pour éviter le bruit du ventilateur. * Remarque: Cette fonction peut entraîner la limitation des performances du système. Nous recommandons d'utiliser ce mode lors de la navigation internet et les usages où les hautes performanceq ne sont pas nécessaires.
 <small>FAN CONTROL</small>	Touche Windows	Le ventilateur fonctionne à pleine vitesse pour une dissipation maximale de la chaleur, ainsi que l'amélioration des performances du système au maximum.
 <small>LOCKDOWN FDM</small>	Réglage de la vitesse de la souris	Permet de bloquer ou débloquer la touche Windows
 <small>MOUSE SPEED</small>	Réglage du volume	Permet d'ajuster la vitesse de mouvement du pointeur de la souris
 <small>VOLUME</small>	Réglage de la luminosité	Permet d'ajuster le volume



Réglage de la luminosité Permet d'ajuster la luminosité de l'écran



Wifi Active ou désactive le Wifi



Bluetooth Active ou désactive le Bluetooth



Règles Ajuste l'alimentation en fonction du type d'usage afin d'optimiser au maximum l'autonomie restante.



Mode d'affichage Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.



Paramétrage des polices de caractère Permet d'ajuster la taille de la police de caractère utilisée



Rétro-éclairage du clavier Active ou désactive le rétro-éclairage du clavier



Touchpad Active ou désactive le pavé tactile (Touchpad)



USB port Charge Permet de paramétrer la charge au travers des ports USB lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée.



Calculatrice Ouvre la calculatrice Windows.

# Présentation du moteur de gestion des Macros

Bienvenu dans le moteur de gestion des Macros ! L'application Macro Engine va vous faciliter le contrôle des touches Macro de votre AORUS X7 ou des périphériques de la gamme AORUS comme le clavier K7 ou encore la souris M7. Vous allez pouvoir paramétrer des combinaisons de touches complexes dans une seule touche Macro facile à utiliser. Cela vous aidera à la fois dans le travail et dans les jeux. Veuillez à bien suivre les instructions ci-dessous avant d'utiliser le moteur de gestion des Macros.

## 1 Lancez le moteur de gestion des Macros



Vous trouverez l'icône de cet utilitaire sur votre bureau. Double cliquez dessus.

## 2 Présentation du moteur de gestion des Macros



1 Indicateur de Touche Macro : indique le groupe de touches que vous êtes en train d'utiliser/régler

2 Fonction de touche Macro : montre la fonction liée à la touche Macro dans ce groupe de Macros. Il y a au total 5 fonctions par groupe, de G1 à G5.

### 3 Utilisation du moteur de gestion des Macros

#### 1 Paramétrage des touches Macros avec des fonctions basiques



- a. Cliquez sur le bouton G sur la gauche, en haut du clavier pour basculer sur le groupe des touches de macros que vous souhaitez paramétrer.
- b. Cliquez sur la case de la la touche Macro à paramétrer
- c. Double cliquez sur la fonction que vous souhaitez lancer (ex. ouvrir votre navigateur internet) L'application Macro Engine va demander si vous souhaitez sauvegarder ce réglage. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.


#### 2 Paramètre les touches Macros avec des combinaison de touches (Macros)



- a. Cliquez sur le bouton G sur la gauche, en haut du clavier pour basculer sur le groupe des touches de macros que vous souhaitez paramétrer.
- b. Cliquez sur la case de la la touche Macro à paramétrer



- c. Cliquez sur "Edit macro" (vous pouvez définir au plus 100 ensembles de macros)



d. Vue d'ensemble du panneau d'enregistrement des macros (vous pouvez enregistrer votre propre macro ici)

1. Start recording : Cliquez ici quand vous souhaitez commencer l'enregistrement de votre nouvelle Macro.
2. Disable Pause Stop recording : Activez/Désactivez Pause ou Arrêt de l'enregistrement de votre Macro.
3. Macro Name : Entrez ici le nom de votre Macro.
4. Record type : Vous pouvez choisir d'enregistrer un mouvement de souris ou une utilisation de clavier ou les deux. Vous pouvez aussi choisir de ne pas tenir compte de la souris.
5. Record interval : Vous pouvez choisir d'enregistrer (ou pas) l'intervalle de temps entre chaque mouvement. Vous pouvez également définir un intervalle de temps fixe entre chaque mouvement.
6. Execution way : Vous pouvez paramétrer le type d'exécution (exécuter la Macro une fois, la répéter, ou bien la répéter si l'appui sur la touche Macro est maintenu)
7. Time delay : Glissez l'icone du même nom dans la liste des mouvements si vous voulez enregistrer la macro avec une intervalle de temps fixe.
8. Mouse button down : Glissez l'icone du même nom dans la liste des mouvements si vous voulez enregistrer un appui constant sur un bouton de la souris.
9. Mouse button up : idem précédent mais pour relâcher le bouton.

- 10. Key down : Glissez l'icône du même nom dans la liste des mouvements si vous voulez enregistrer un appui constant sur une touche du clavier.
  - 11. Key up : idem précédent mais pour relâcher la touche.
  - 12. Location command : Glissez l'icône du même nom dans la liste des mouvements si vous voulez enregistrer une position particulière de la souris.
  - 13. Move list : Listez toutes les actions que vous avez enregistrées.
  - 14. Import icon : Paramétrez une icône pour une macro. Vous pouvez utiliser l'icône par défaut ou importer votre propre icône.
  - 15. Export macro : Exportez votre macro.
  - 16. Delete selected : Effacez le mouvement sélectionné.
  - 17. Delete all : Effacez tous les mouvements de la Macro en cours.
  - 18. Exit ans save : Une fois que vous avez fini d'enregistrer la macro en cours, cliquez sur ce bouton pour sauvegarder la macro.
- e. Commencez à enregistrer la macro : Lorsque vous cliquez sur le bouton de démarrage, L'application Macro Engine commence l'enregistrement de votre macro. Tous les mouvements que vous faites (souris / clavier) seront affichés dans la liste des mouvements. Vous pouvez décider d'utiliser la touche "pause" ou le cliquez avec votre souris sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement en fonction de votre plage d'enregistrement.
- f. Finir l'enregistrement de votre macro : Lorsque vous avez fini vos mouvements, cliquez sur le bouton de sortie. L'application Macro Engine vous demandera si vous souhaitez enregistrer la macro. Cliquez sur Oui, pour terminer l'enregistrement de votre macro.




# Paramétrez votre système en RAID 0 ou 1

## ⚠ ATTENTION

- Veuillez sauvegarder toutes vos données avant de paramétrer votre système en RAID 0 ou 1.
- Le RAID 1 nécessite deux disques de stockage de même caractéristiques et même capacité dans votre portable.
- Le RAID 0 nécessite deux disques de stockage de même caractéristiques dans votre portable. Ils peuvent être de capacités différentes.

1



- Au démarrage appuyez sur F2 pour entrer dans les réglages du BIOS.
- Allez dans le menu "SATA Configuration".

2



- Changez "SATA Mode selection" de "AHCI" vers "RAID".
- Appuyez sur F10 pour sauvegarder les changements et quitter le BIOS. Le système va redémarrer automatiquement.

3




- Une fois que le système a redémarré : Tout en bas de l'écran interactif de Windows 8, vous pourrez accéder à l'écran de toutes les Applications ("All apps") et exécuter l'application Intel Rapid Storage.

4



- Une fois l'application lancée, cliquez sur "Create".

5



- Sélectionnez le Volume concerné et choisissez "Optimized disc performance (RAID 0/1)". Cliquez sur "Next" (suivant).
- A partir de l'option "Configurer Volume" vous pouvez définir le Nom du Volume et sélectionner les deux contrôleurs.
- Cliquez sur "Next" (suivant) et confirmez la création du volume en cliquant sur le bouton "Create Volume".
- Veuillez attendre jusqu'à la fin du processus. Redémarrez l'ordinateur.

# System Backup : Guide d'utilisation

## ⚠ ATTENTION

- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine grâce à cette application en cas de perte par une lésion de l'appareil.
- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine sur disque ou clé USB et restaurer le système en cas de remplacement du système de stockage avec le disque USB de récupération.
- Avant de restaurer le système à travers le disque USB de récupération, veuillez vous assurer que vous avez fait la sauvegarde de toutes vos données.
- Veuillez NE PAS éteindre ou débrancher le système lors de la sauvegarde sur disque ou clé USB.

1



- Veuillez brancher le disque USB qui est d'au moins 20 Go de capacité pour contenir l'image originale de restauration (Veuillez sauvegarder vos données en premier. Toutes les données seront supprimées lors de la création de la récupération disque USB)

2



- Insérez le disque de pilotes dans votre lecteur et lancez l'installation de "System Backup" (pour les modèles sans lecteur, veuillez utiliser un lecteur de disques externe sur port USB ou les télécharger via <http://www.AORUS.fr>)

3



- Exécutez le "System Backup" après avoir terminé l'installation.

4



- Sélectionnez votre disque/clé USB dans la liste déroulante et de commencez à créer le disque USB de récupération.

5

- Une fenêtre apparaîtra lorsque la création de disque de récupération sera terminée.
- Veuillez appuyer sur F12 au démarrage du système lorsque vous devez restaurer le système. Sélectionnez "boot from recovery USB disk" et le système lancera la restauration.
- Le temps nécessaire pour la restauration sera d'environ 30 minutes (Le temps nécessaire peut varier selon le modèle du disque/clé USB).

## Guide du système de restauration

### Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



#### Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

### Utiliser System Recovery

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut. La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



#### Tout est prêt pour commencer

Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

## Windows 7 Recovery Guide

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3




L'outil de restauration se lance et apparaît une fenêtre avec 2 boutons. Cliquez sur "Recovery" pour démarrer le processus.



#### Attention

Une fois "Recovery" sélectionné, vos données personnelles et les fichiers seront supprimés. L'utilitaire commence alors la restauration et le système d'exploitation se réinitialise avec les paramètres d'usine par défaut.

4



Un indicateur de progression s'affiche dans une nouvelle fenêtre lorsque le processus de récupération est en cours d'exécution. S'il vous plaît, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et n'éteignez pas votre ordinateur.

5



Lorsque la restauration du système est terminée, redémarrez l'ordinateur.

## Guide de restauration pour Windows 8.1

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3



Choisissez ensuite "Troubleshoot" pour entrer les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir «Continuer» pour quitter le système de récupération et de continuer vers Windows 8.1 afin de sauvegarder vos données et vos fichiers)



#### Il ya deux options de restauration du système d'exploitation

##### • Refresh your PC - Rafraîchissez le système de votre PC

Vous pouvez actualiser votre ordinateur portable afin d'améliorer la stabilité du système sans perdre vos fichiers.

##### • Reset your PC - Réinitialisez votre PC

Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser votre PC complètement.

4



#### ■ Refresh your PC - Choix 1 : Rafraîchir le système de votre PC

Choisissez un compte pour continuer.



#### Voici ce que fait l'utilitaire

- Vos fichiers et paramètres personnels ne seront pas changés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.
- Les applications installées depuis "Windows Store" seront conservées.
- Les applications que vous avez installées autrement sont effacées.
- Une liste des applications effacées sera enregistrée sur votre bureau.



#### ■ Reset your PC - Réinitialisez votre PC

##### ► Just remove my files - Seulement effacer mes fichiers

Les fichiers et données personnelles seront seulement effacés, mais les paramètres système conservés.

##### ► Fully clean the drive - Nettoyer complètement le disque

Le disque sera complètement effacé et le système restauré avec les paramètres d'usine. Cela prend plus de temps. > [Cliquez sur "Reset" pour exécuter la fonction de restauration.]



#### Voici ce que fait l'utilitaire

- Tous vos fichiers, paramètres personnels et applications sont effacés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.



#### Advanced options - Options avancées



#### System Restore - Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré sur votre PC pour restaurer Windows



### **System Image Recovery - Système de restauration par la “image disque”**

Restaurer Windows en utilisant une image disque spécifique du système d'exploitation



### **Automatic Repair - Réparation automatique**

Corrige certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer



### **Command Prompt - Invite de commandes**

Utilisez l'invite de commandes pour des dépannages avancés



### **UEFI Firmware Settings - Paramètres du BIOS UEFI**

Changez les paramètres du BIOS UEFI de votre PC



### **Paramètres de démarrage**

Changer le comportement de démarrage de Windows

**■ Garantie & Service :**

Pour les informations de garantie et de service, référez-vous à la carte de garantie ou sur le site internet suivant : <http://www.aorus.com>

**■ FAQ:**

FAQ (Questions fréquentes) - Veuillez consulter le lien suivant : <http://www.aorus.com>