

GBT CPU 安裝指南

Waterbolck

GH-WPBC1



清點附件

- 1) Mosfet 氣冷風扇
- 2) 水冷頭
- 3) Intel® Pentium® 4 LGA775 彈簧螺絲
- 4) Intel® Pentium® 4 LGA775 背板
- 5) Intel® Pentium® 4 LGA775 托架
- 6) ADM K8 / AM2™ 扣具
- 7) ADM K8 / AM2™ 托架
- 8) 散熱膏

注意事項

1. 在注入水冷液至水箱進行水冷系統測試之前，請在次確認水管接頭是否插緊，並確認管夾位置是否正確。
2. 水箱水位開關在低水位時，底部PBC板會閃紅燈，提醒消費者，水箱內水量不足。

以下事項不屬於保固範圍之內：

1. 使用錯誤的方法進行操作，或是用於指定用途之外時。
2. 在規定的正確操作方法之外時。(例如：超頻)
3. 其它產品的影響引起故障發生時。
4. 使用時將本產品進行改裝。
5. 因本產品的不良引起他產品的故障、破壞。
6. 因災害(地震、打雷、火災、水災)等引起的故障。
7. 產品本身之保固貼紙被撕毀或破壞時。
8. 載搬運電腦產品過程中，未先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器...等，而造成機殼本身及電腦相關裝置損壞。
9. 未遵循本說明書安裝順序而導致之任何損失，不在本產品之保固範圍內。
10. 不當安裝而造成水冷液外漏，可能會造成系統損壞，並不在保固範圍內。
11. 限使用技嘉水冷液，若使用其他液體代替技嘉水冷液而導致損壞，則不在保固範圍內。

規格介紹

Mosfet Cooling Fan	Fan size	80 x 80 x 25 mm
	Fan speed	2000 RPM
	Fan Connector	3 pin
	Bearing	EBR
	Noise	19 dBA

Compatible CPU	Intel® Pentium® Extreme Edition Series
	Intel® Pentium® D Processor Series
	Intel® Pentium® 4 Processor Series (LGA775)
	Intel® Coer™ 2 Duo Processor Series
	AMD AM2 Series
	AMD Athlon® FX Series
	AMD Athlon® 64x2 Series
AMD Athlon® 64 Series	

步驟 1

Intel® Pentium® 4 LGA775 背板安裝 (如使用 AMD 系列的 CPU則忽略此步驟)

將Intel® Pentium® 4 LGA775 背板的雙面膠貼紙撕掉(如圖 a)，並黏貼Intel® Pentium® 4 LGA775 主機板背後，Intel® Pentium® 4 LGA775 背板的四個孔位對齊 Intel® Pentium® 4 LGA775 主機板背後的四個孔(如圖 b)。



(圖 a)



(圖 b)

步驟 2 水冷頭安裝

Warning :

請務必將水冷頭“CAUTION”貼紙撕下，並將散熱膏均勻的塗抹於CPU表面上。




可將ADM K8 托架脫離水冷頭(圖 a)，並任意調整適當的安裝方向(圖 b/c)。



(圖 a)



(圖 b)



(圖 c)

步驟 3

Intel® Pentium® 4 LGA775 托架安裝

- ★ 請先將 AMD K8 托架取下在將Intel® Pentium® 4 LGA775 托架放置於水冷頭上方(圖 a)，再將水冷頭放置在 Intel® Pentium® 4 LGA775 CPU上方(圖 b)，並可任意調整安裝方向(圖 c)。
- ★ 將附件的彈簧螺絲分別鎖緊於Intel® Pentium® 4 LGA775 主機板上(圖 d)。



(圖 a)



(圖 b)



(圖 c)






(圖 d)

步驟 4

AMD K8 扣具安裝

- ★ 將散熱器扣具對準 CPU 腳座的三個凸點，再將扣具旋柄向下施力扣上。



步驟 5


AMD AM2™ 扣具安裝

- ★ 將散熱器扣具對準 CPU 腳座的凸點，再將扣具旋柄向下施力扣上。

步驟 6

MOSFET 氣冷風扇安裝

- 6-1. 將 MOSFET 氣冷風扇安裝於水冷頭上方，並確定 MOSFET 氣冷風扇的四隻支架皆與水冷頭確實卡緊。
- 6-2. 並將氣冷風扇的電源線插至主機板 CPU 風扇的插座上。



Warning : 使用前，請先確認水管套入後，管夾是否正確夾緊套好。



若購買技嘉 4 分水管即有附水管夾，就可確保安全不漏水。